

Датчики движения



Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1.1 с ориентирующим светом
для 2-проводного механизма 6815 U
Для механизма реле 6816 U.
устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение.
устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение.
устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение.
Постоянная возможность управления кнопкой.
Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин
Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами.
защита от ложного срабатывания на животных,
Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м
Угол расхождения лучей: 170 °
Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим
Высота установки: 0,8 м - 1,2 м
класс защиты датчика: IP 20
Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C
Basic 55

92	Слоновая кость	6815-92-507	2СКА006800A2487	1/10
93	Шампань	6815-93-507	2СКА006800A2596	1/10
94	Альпийский белый	6815-94-507	2СКА006800A2486	1/10
95	Château-черный	6815-95-507	2СКА006800A2597	1/10
96	Chalet-белый	6815-96-507	2СКА006800A2598	1/10

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно



Механизм для сенсора движения Busch-Komfortschalter, 2-проводное исполнение 1) 2) 3) 4) 5) 6)
2-х проводная схема подключения,
для сенсоров комфортных выключателей Busch 6815-xxx
Возможно использование как перекрестного пере-ключателя через дополнительный выключатель без фиксации.
Управление может осуществляться также и через стандартные выключатели без фиксации (2020 US/2021/6 UK).
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Коммутируемая нагрузка: для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В и низковольтных галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами
Номинальная мощность: 40 - 300 Вт/ВА
Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C
EN 60669-2-1
⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
6815 U 2СКА006800A2270 1/10

- 1) учитывать ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов
2) учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов
3) Не подходит для работы с энергосберегающими лампами, обычными и электронными пускорегулирующими аппаратами и светодиодными лампами.
4) не подходят для управления лестничными выключателями с таймером
5) Не подходит для управления реле.
6) Нет возможности параллельного подключения по выходу.



Механизм для сенсора движения Busch-Komfortschalter 1) 2) 3)
3-проводная схема подключения,
для сенсоров комфортных выключателей Busch 6815-xxx
Возможно использование как перекрестного переключателя через дополнительный выключатель без фиксации.
Управление может осуществляться также и через стандартные выключатели без фиксации (2020 US/2021/6 UK).
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Коммутируемая нагрузка: Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В и низковольтные галогенные лампы с стандартными трансформаторами или электронными трансформаторами.
Номинальная мощность: 2300 Вт/ВА
Номинальная мощность: Галогенные лампы 230 В
Номинальная мощность: 1200 Вт
Коммутируемая нагрузка: люминесцентные лампы
Номинальный ток: 10 АХ, при cos φ 0,5
Номинальная мощность: 2300 ВА
Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C
EN 60669-2-1
6816 U-500 2СКА006800A2621 1/10

- 1) учитывать ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов
2) учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов
3) Возможно параллельное подключение по выходу.



Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Стандарт 1) с селективной линзой
для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности,
с защитой от срабатывания на животных,
для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101,
для механизма светорегулятора 6593 U,
для дополнительного механизма 6805 U,
плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами,
задержка отключения: 80 с
Зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м Угол расхождения лучей: 180 °
Пороговая освещенность: 5 Люкс до дневного режима
Высота установки: 0,8 м - 1,2 м
Класс защиты датчика: IP 20
Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C

92	Слоновая кость	6810-92-101-507	2СКА006810A0004	1/10
93	Шампань	6810-93-101-507	2СКА006810A0006	1
94	Альпийский белый	6810-94-101-507	2СКА006810A0005	1
95	Château-черный	6810-95-101-507	2СКА006810A0007	1
96	Chalet-белый	6810-96-101-507	2СКА006810A0008	1

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно



Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) с селективной линзой
для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности,
с защитой от срабатывания на животных,
для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101,
для механизма светорегулятора 6593 U,
для дополнительного механизма 6805 U,
с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя),
функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается,
плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами,
Задержка выключения: 10 с до 30 мин или короткий импульс 1 с,
Зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м Угол расхождения лучей: 180 °
Пороговая освещенность: 5 Люкс до дневного режима
Высота установки: 0,8 м - 1,2 м
класс защиты датчика: IP 20
Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C

92	Слоновая кость	6800-92-104-507	2СКА006800A2635	1
93	Шампань	6800-93-104-507	2СКА006800A2637	1
94	Альпийский белый	6800-94-104-507	2СКА006800A2636	1
95	Château-черный	6800-95-104-507	2СКА006800A2638	1
96	Chalet-белый	6800-96-104-507	2СКА006800A2639	1

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно