

Zenit

Телевизионные розетки

Изделие	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
 <p>Розетка TV-R (без фильтра) Розетка TV-R двойная, простая/единственная. Без фильтра. Для установки в схеме «звезда» с отводным блоком или сплиттером (без оконечного резистора). Подключение: винтовая клемма и обжимная планка. Выходные разъёмы (C1/C2): штекер IEC диам. 9,52 мм/гнездо IEC диам. 9,52 мм. Диапазон частот (I/O/C1/C2): 5–862 МГц/5–862 МГц/5–862 МГц. Базовые потери (FM/DAB/VHF/UHF): 10,0 ±0,7 дБ/10,0 ±1,5 дБ/4,0 ±1,5 дБ/3,0 ±0,5 дБ. Изоляция (FM/TV): >14/>14. Обратные потери (FM/TV): >18/>10. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Накладка: арт. N2250.8 хх.</p>	8150	2CLA815000A1001	10
 <p>Розетка TV-R (с фильтром), простая/единственная Розетка TV-R двойная, простая/единственная. С фильтром. Для установки в схеме «звезда» с отводным блоком или сплиттером (без оконечного резистора). Подключение: винтовая клемма и обжимная планка. Выходные разъёмы (C1/C2): штекер IEC диам. 9,52 мм/гнездо IEC диам. 9,52 мм. Диапазон частот (I/O/C1/C2): 5–862 МГц/5–862 МГц/5–862 МГц. Базовые потери (FM/DAB/VHF/UHF): 10,0 ±0,7 дБ/10,0 ±1,5 дБ/4,0 ±1,5 дБ/3,0 ±0,5 дБ. Изоляция (FM/TV): >18/>16. Избирательность (FM/TV): >10/>18. Обратные потери (R/FM/TV): >18/>16/>18. Задержка цветности-яркости (нс): <10. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Накладки: арт. N2250.8 хх.</p>	8150.3	2CLA815030A1001	10
 <p>Розетка TV-R, проходная Розетка TV-R двойная, проходная. Со 2-й по 4-ю. Для проходных/последовательных схем («шлейф») Подключение: винтовая клемма и обжимная планка. Выходные разъёмы (C1/C2): штекер IEC диам. 9,52 мм/гнездо IEC диам. 9,52 мм. Диапазон частот (I/O/C1/C2): 13–862 МГц/13–862 МГц/13–862 МГц. Базовые потери (FM/DAB/VHF/UHF): 25 ±1,5 дБ/25 ±1,5 дБ/8,0 ±0,7 дБ/8,0 ±0,7 дБ. Потери на разветвлении (FM/VHF/UHF): 2,0 ±0,3 дБ/2,0 ±0,5 дБ/2,0 ±0,5 дБ. Избирательность (FM/TV): >12 дБ/>9 дБ. Изоляция (FM/TV): >16/>15. Обратные потери (FM/TV): >12/>12. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Накладки: арт. N2250.8 хх.</p>	8150.7	2CLA815070A1001	10

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
 <p>Накладка для розетки TV-R, 2-модульная - 2М Накладка для телевизионной розетки: арт. 8150, 8150.3 и 8150.7.</p>			
Белый	N2250.8 BL	2CLA225080N1101	20
Серебристый	N2250.8 PL	2CLA225080N1301	20
Антрацит	N2250.8 AN	2CLA225080N1801	20
Шампань	N2250.8 CV	2CLA225080N1901	20
 <p>Розетка TV-R/SAT, простая/единственная Розетка TV-R/SAT, 2 разъёма, простая/единственная. Для установки в схеме «звезда» с отводным блоком или сплиттером (без оконечного резистора). Подключение: винтовая клемма и обжимная планка. Выходные разъёмы (C1/C2): штекер IEC диам. 9,52 мм/гнездо IEC диам. 9,52 мм. Диапазон частот (I/O/C1/C2): 5–2400 МГц/5–862 МГц/930–2400 МГц. Базовые потери (FM/TV/SAT): 0,2 ±0,1 дБ/1,0 ±0,5 дБ/1,2 ±0,6 дБ. Изоляция (FM/TV/SAT): >45/>14/>14. Избирательность (TV-R/SAT): >15/>15. Обратные потери (VR/FM/TV/SAT): >25/>25/>14/>10. Путь по постоянному току (В пост. тока/мА/Топо): макс. 24/макс. 500/22 КГц — DiSEqC. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Накладки: арт. N2250.1 хх.</p>	8151.3	2CLA815130A1001	10
 <p>Розетка TV-R/SAT, оконечная Розетка TV-R/SAT двойная, оконечная. Оконечная для проходных/последовательных схем («шлейф») с проходными розетками. Подключение: винтовая клемма и обжимная планка. Выходные разъёмы (C1/C2): штекер IEC диам. 9,52 мм/гнездо IEC диам. 9,52 мм. Диапазон частот (I/O/C1/C2): 5–2400 МГц/5–2400 МГц/5–2400 МГц. Базовые потери (FM/TV/SAT): 3,7 ±0,3 дБ/4,0 ±0,5 дБ/5,0 ±1,2 дБ. Изоляция (FM/TV/SAT): >20/>20/>14. Обратные потери (VR/FM/TV/SAT): >16/>16/>16/>9. Путь по постоянному току (В пост. тока/мА/Топо): макс. 24/макс. 500/22 КГц — DiSEqC. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Накладки: арт. N2250.1 хх.</p>	8151.7	2CLA815170A1001	10