legrand

Перейти к продукции

Комнатный термостат

0 038 40

0 674 08 (Титан)

0 767 23 с суппортом и рамкой Mosaic

Применяется в тех случаях, когда к регулированию температуры доступ должен быть ограничен, устанавливается в комплектных устройствах в торговых, офисных и других помещениях, а также в жилых (например, в детских комнатах).
Измерение температуры с помощью датчика, установленного в помещении или в контролируемой зоне

Упак.	Кат. №	Комнатный термостат для установки в щит	Количество модулей
1	0 038 40	Питание 230 В, 50/60 Гц Выход 6 А - 250 В, пер. тока - µcosφ = 1 Переключающий контакт: отключение при достижении максимальной (режим обогрева) или минимальной температуры (режим кондиционирования) Диапазон регулирования 3 - 30 °C Ручка настройки расположена спереди Подходит для регулирования потолочных обогревателей и систем электроотопления	2
		Датчики для комнатного термостата, Кат. № 0 038 40	
		Применяются для измерения температуры Датчик должен быть установлен в помещении, которое обеспечивает наиболее достоверное измерение температуры (например, в главной комнате) 2 эстетичных исполнения: Mosaic и Celiane Встраиваются в коробки Batibox (стр. 618) или устанавливаются открыто на коробки Mosaic или Celiane на расстоянии 1,50 м от уровня пола Максимальное расстояние между термостатом и датчиком: 50 м	
1	0 674 08	Датчик Celiane Устанавливается на суппорти закрывается лицевой панелью	
1	0 767 23	Датчик Mosaic, Устанавливается на суппорт Кат. № 0 802 51 и рамкой Mosaic Лицевая панель в комплекте	

Реле неприоритетных нагрузок

для установки в любые электрические цепи

0 038 10

0 038 11

Непрерывно контролирует мощность, потребляемую всеми используемыми устройствами, и автоматически отключает неприоритетные нагрузки (например, конвекторы).
В среднем для помещения площадью 100 м2, оснащенного системой электрического отопления, можем быть достигнута экономия более чем 40 % в год
Позволяет избежать срабатывания вводного автоматического выключателя, устанавливаемого поставщиком электроэнергии для контроля максимальной потребляемой мощности
Расцепители устанавливаются непосредственно за этим выключателем
Макс. ток в цепи нагрузки 15 А
Для более высоких значений тока применяются силовые контакторы (стр. 142)
Возможность принудительного отключения неприоритетной нагрузки
Индикация отключенных цепей

Упак.	Кат. №	Однофазные, 230 В, перемен. тока ∿	Количество модулей
		Для подключения аппаратуры с потребляемым током до 90 А	
1	0 038 10	**Одноканальное реле** Неприоритетная нагрузка до 15 А	3
		Трехканальное реле Макс. 15 А на каждую цепь	
1	0 038 11[1]	Со встроенной катушкой	5
1	0 038 14[2]	С отдельной катушкой для кабеля 25²	5
		С аппаратом поставляется 1 катушка Макс. длина кабеля 10 м (кабель улучшенной конструкции)	
		Трехфазные 400 В перемен. тока	
		При превышении нагрузки неприоритетные цепи отключаются независимо по каждой фазе, либо синхронно	
1	0 038 13	**1 цепь нагрузки** Макс. 15 А на фазу Со встроенной катушкой	8

(1) Если вследствие избыточного потребления требуется отключение одной цепи, то цепи неприоритетных нагрузок 1 и 2 будут отключаться попеременно. Если вследствие избыточного потребления требуется отключение нескольких цепей, то последовательность отключения будет следующей: 1+2+3 или 2+1+3

(2) Отключение нагрузок производится в следующей последовательности: сначала цепь 1, затем 1+2, и только после этого, если необходимо, 1+2+3