










ARGUS Standard



CCTR1P002 / CCTR1PA02 /
CCTR1PB02 / CCT56P002




(1)



(2)

Руководство по эксплуатации
ПИН-датчик движения для помещений

Техника безопасности



ОПАСНО

Риск нанесения существенного ущерба имуществу и получения травм, например, из-за возгорания или поражения электрическим током вследствие неправильного электромонтажа.

Выполнение надежного электромонтажа может обеспечить только персонал, обладающий базовыми знаниями в следующих областях:

- подключение к инсталляционным сетям;
- подключение нескольких электрических приборов;
- прокладка электрических кабелей;
- наружный электромонтаж.

Данными навыками, как правило, обладают опытные специалисты, обученные технологии электромонтажных работ. В случае несоблюдения указанных минимальных требований или их частичного игнорирования Вы несете полную ответственность за нанесение какого-либо ущерба имуществу или получение травм персоналом.

Ознакомление с датчиком движения

Датчик движения для помещения ARGUS Standard с углом охвата 360° (далее называемый **датчиком движения**) обнаруживает движущиеся в зоне охвата источники тепла (по технологии пассивного обнаружения инфракрасного излучения) и, например, включает лампу на установленное время. Отсчет установленного времени перезапускается при каждом обнаружении движения (спусковое действие).

Порог яркости датчика движения свободно регулируется, благодаря чему он активен только при интенсивности фонового освещения ниже определенного уровня. Информацию о зоне охвата см. в разделе

Выбор места монтажа

Датчик движения предназначен только для монтажа на потолке внутри помещений (например, в офисе, холле) в коробке для скрытого монтажа.

Во избежание ложных срабатываний датчик движения необходимо установить таким образом, чтобы в зону охвата не попадали источники света или тепла.

Для обеспечения оптимального обнаружения устанавливайте датчик движения сбоку по направлению к движению.

Информацию о месте монтажа см. в разделе

Монтаж датчика движения

Информацию о монтаже см. в разделе



После подачи питающего напряжения, датчику движения требуется около 60 с (на инициализацию) до готовности к работе. Подсоединеная лампа горит в течение этого времени.

Проверка и настройка датчика движения

Информацию об элементах управления см. в разделе

Проверка

- ① Установите порог яркости в 2000 люкс.
- ② Установите продолжительность ограничения в 3 с.
- ③ Походите в пределах зоны охвата и проверьте, срабатывает ли датчик движения надлежащим образом.
- ④ При необходимости скорректируйте положение датчика движения.

Настройка

- ① Установите требуемый порог яркости:
5 люкс = темнота; 2000 люкс = дневной свет
- ② Установите требуемую продолжительность ограничения.

Эксплуатация датчика движения

Датчик движения может работать в двух режимах:

- Автоматический режим
- Ручной режим

Автоматический режим

После этапа прогрева датчик движения переходит в автоматический режим.

- **Не горит:** слишком высокая интенсивность фонового освещения или движение не обнаружено.
- **Горит:** обнаружено движение.

Ручной режим

В ручном режиме подсоединененная лампа остается включенной в течение 6 часов (=режим вечеринки). По истечении этого времени датчик движения автоматически переключателя обратно в автоматический режим.

Включение ручного режима на 6 часов переключателем (A):

- ① отключить на 1 с
- ② включить на 1 с
- ③ отключить на 1 с
- ④ снова включить.

Отключение ручного режима на 6 часов переключателем (A):

- ① отключить на 1 с
- ② снова включить.



Если время нажатия или ожидания отличается от 1 секунды (меньше или больше), включение или отключение ручного режима может не произойти. При использовании кнопки с нормально закрытым контактом настройки выполняются аналогично.

Технические характеристики

Макс. ток переключения:	6 A, cos φ = 0,6
Напряжение сети:	пер. ток 220–240 В, 50 Гц
Нагрузка	
Лампы накаливания:	макс. 1000 Вт
Галогенные лампы (230 В):	макс. 1000 Вт
Низковольтные галоген-ные лампы с	
трансформатором с же-лезным сердечником:	макс. 315 ВА
электронным трансфор-матором:	макс. 315 ВА
Люминесцентные трубы:	макс. 250 ВА
Компактные люминесцент-ные лампы:	макс. 4 шт. по 23 Вт
Светодиодные лампы:	макс. 200 Вт
Угол охвата:	360° / Ø 7,90 м
Порог яркости:	от 5 до 2000 люкс
Предельная длительность:	от 3 с до 10 мин
Тип защиты:	IP 20
Предохранитель:	автоматический выклю-чатель 10 А
Директивы ЕС:	Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EC Директива по ЭМС 2004/108/EC

