

**СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (САДОВО-ПАРКОВЫЕ), ТМ «FERON», СЕРИИ: PL
МОДЕЛЬ: PL107**

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Назначение изделия

1.1 Парковые декоративные светильники ТМ «FERON» серии PL для наружного освещения улиц, открытых площадок, садовых дорожек, подсветки фасадов зданий, освещения парков и пр.


1.2 Светильники работают от сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц (ГОСТ 29322-92).

1.3 Светильники не предназначены для использования на средствах наземного и водного транспорта, а также во взрывопожароопасных зонах.

1.4 Перед началом эксплуатации светильника ознакомьтесь с данной инструкцией.

2. Технические характеристики

2.1 Внешний вид светильника приведен на рисунке:



- 1 – декоративная балясина;
- 2 – полый резьбовой крепеж;
- 3 – гровер;
- 4 – гайка;
- 5 – винты;
- 6 – верхняя крышка;
- 7 – металлический каркас светильника;
- 8 – стеклянный рассеиватель светильника;
- 9 – патрон;
- 10 – ламподержатель;
- 11 – полый резьбовой крепеж;
- 12 – мачтовая опора светильника (столб);
- 13 – постамент;

2.2 Максимальная масса, типоразмер цоколя, степень защиты оболочки приведены в таблице:

Напряжение питания	230В/50Гц
Источник света	Лампа накаливания/энергосберегающая лампа/светодиодная лампа (нет в комплекте)
Максимально допустимая мощность лампы	60Вт/20Вт/10Вт
Патрон	E27
Количество ламп	1 шт.
Степень защиты от пыли и влаги	IP44
Класс защиты	I
Диапазон рабочих температур	-50°..+50°С
Климатическое исполнение	У1
Относительная влажность	Не более 90%
Атмосферное давление	650-800 мм.рт.ст.
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	стекло
Габаритные размеры	См. на упаковке
Размеры основания	См. на упаковке

3. Комплектность

- 3.1 светильник;
- 3.2 паспорт;
- 3.3 комплект упаковки.

Примечание — Лампа в комплект поставки не входит.

4. Указания мер безопасности

4.1 ПОМНИТЕ! *Переменное напряжение 230В опасно для жизни.*

Запрещается во избежание несчастных случаев производить ремонт, чистку светильника и заменять лампу в светильнике без отключения напряжения в линии питания светильников.

4.2 Монтаж и подключение светильника должен осуществлять квалифицированный персонал, имеющий допуск по электробезопасности не ниже III.

4.3 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

5. Подготовка изделия к работе и техническое обслуживание.

Внимание! *Установка светильника должна производиться квалифицированными специалистами, исключение составляют чистка и замена ламп. Перед установкой убедитесь, что электрическое питание сети отключено. Подключение светильника необходимо осуществлять через устройство защитного отключения, рассчитанное на дифференциальный ток не более 30мА. Помните, что при наружной установке светильников все места электрических соединений должны быть надежно изолированы и герметизированы. Фаза питающего кабеля должна подаваться через защитный автоматический выключатель на 10А. Кабель должен быть защищен от механических повреждений.*

Для сборки и монтажа светильника воспользуйтесь рисунком внешнего вида светильника:

- Произведите монтаж кабельной канализации в соответствии с действующим изданием ПУЭ раздел II.
- Установите светильник на шпильки предварительно подложив пружинные шайбы.
- Установите патрон лампы в ламподержатель, продев питающий кабель через отверстие в ламподержателе.
- Используя длинный резьбовой крепеж, одну гайку и один гровер, привинтите балясину к верхней крышке светильника.
- Закрепите ламподержатель с патроном лампы к нижней части светильника, используя короткий полый резьбовой крепеж, 1 шайбу и один гровер.
- Установите лампу в патрон.
- При помощи крепежных винтов и гаек с декоративным покрытием, соедините верхнюю и нижнюю части светильника.
- Используя один гровер и одну гайку, соедините светильник с мачтовой опорой.

6. Характерные неисправности и методы их устранения

Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
При включении светильника лампа не загорается	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте наличие напряжения питающей сети
При включении светильника и наличия напряжения в питающей сети лампа не загорается	Неисправна лампа Нарушена целостность электрических цепей в светильнике или кабельной канализации	Замените лампу При отключении светильника проверьте с помощью измерительного прибора целостность цепей

Если после произведенных действий изделие не работает, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи.

7. Срок службы и хранение

Срок службы светильников не менее 5 лет, срок сохранности - не менее 2 лет со дня отгрузки потребителю. Светильники хранятся в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

8. Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

9. Утилизация

Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

10. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

11. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

12. Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется на качество сборки и работоспособность светильника.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.
- Срок службы изделия 5 лет.

