


ND-EF


Блоки аварийного питания для светодиодных светильников Navigator серии ND-EF

предназначены для включения и поддержания работы светильника в случае аварийного отключения питания электросети.



- Никель-кадмиевый аккумулятор большой емкости (до 1500 мАч) гарантирует прибору стабильную работу в аварийном режиме до 60 минут
- Диапазон подключаемой нагрузки до 200 Вт
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Функция переключения выходного напряжения
- Совместимость с разборными светильниками Navigator

ND-EF05



Световой поток и время работы в аварийном режиме, в зависимости от мощности светодиодного светильника:

Мощность светильника, Вт	Световой поток в аварийном режиме	Время работы в аварийном режиме, мин.
3	100%	60
6	90%	60
10	60%	60
20	30%	60
30	24%	60
40	15%	60
50	12%	60
60	10%	60
80	7%	60
100	6%	60
150	4%	60
200	3%	60

Совместим с разборными светильниками Navigator.

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин.	Время зарядки аккумулятора, ч	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
ND-EF05	3-200	220-240	0-120	никель-кадмиевый (Ni-Cd) 7,2 В	1500	60	24	1/20	4650074 61030 6