



## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ ВРТ-63 IEK®

Оперативное переключение от основной сети на бытовой электрогенератор в системах АВР и управления реверсированием маломощных электродвигателей.



### Преимущества выключателя-разъединителя трехпозиционного ВРТ-63 IEK®:

- Оперативное включение и выключение электрических цепей.
- Удобный монтаж/демонтаж без использования инструментов (для конструктива 50 А и 63 А).
- Три фиксированных положения рукоятки I-0-II (среднее положение рукоятки фиксирует нулевое положение контактов).
- Увеличенная прочность в зоне присоединения проводников за счет дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели.
- Фирменный дизайн и гравировка логотипа на корпусе.

### Область применения:

Предназначены для коммутации смешанных активных и индуктивных нагрузок в цепях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50 Гц. Допускается использование в сетях постоянного тока напряжением не более 48 В.

## Технические характеристики выключателя-разъединителя трехпозиционного ВРТ-63 IEK®:



- Количество полюсов: 1, 2, 3, 4
- Номинальный ток: от 16 до 63 А
- Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В
- Тип монтажа: на DIN-рейку
- Частота: 50 Гц
- Степень защиты: IP20

| Наименование      | Минимальная отгрузка | Номинальный ток, А | Количество полюсов | Артикул     |
|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| BPT-63 1P 16A IEK | 12                   | 16                 | 1                  | MPR10-1-016 |
| BPT-63 1P 25A IEK | 12                   | 25                 | 1                  | MPR10-1-025 |
| BPT-63 1P 32A IEK | 12                   | 32                 | 1                  | MPR10-1-032 |
| BPT-63 1P 40A IEK | 12                   | 40                 | 1                  | MPR10-1-040 |
| BPT-63 1P 50A IEK | 12                   | 50                 | 1                  | MPR10-1-050 |
| BPT-63 1P 63A IEK | 12                   | 63                 | 1                  | MPR10-1-063 |
| BPT-63 2P 16A IEK | 6                    | 16                 | 2                  | MPR10-2-016 |
| BPT-63 2P 25A IEK | 6                    | 25                 | 2                  | MPR10-2-025 |
| BPT-63 2P 32A IEK | 6                    | 32                 | 2                  | MPR10-2-032 |
| BPT-63 2P 40A IEK | 6                    | 40                 | 2                  | MPR10-2-040 |
| BPT-63 2P 50A IEK | 6                    | 50                 | 2                  | MPR10-2-050 |
| BPT-63 2P 63A IEK | 6                    | 63                 | 2                  | MPR10-2-063 |
| BPT-63 3P 16A IEK | 4                    | 16                 | 3                  | MPR10-3-016 |
| BPT-63 3P 25A IEK | 4                    | 25                 | 3                  | MPR10-3-025 |
| BPT-63 3P 32A IEK | 4                    | 32                 | 3                  | MPR10-3-032 |
| BPT-63 3P 40A IEK | 4                    | 40                 | 3                  | MPR10-3-040 |
| BPT-63 3P 50A IEK | 4                    | 50                 | 3                  | MPR10-3-050 |
| BPT-63 3P 63A IEK | 4                    | 63                 | 3                  | MPR10-3-063 |
| BPT-63 4P 16A IEK | 3                    | 16                 | 4                  | MPR10-4-016 |
| BPT-63 4P 25A IEK | 3                    | 25                 | 4                  | MPR10-4-025 |
| BPT-63 4P 32A IEK | 3                    | 32                 | 4                  | MPR10-4-032 |
| BPT-63 4P 40A IEK | 3                    | 40                 | 4                  | MPR10-4-040 |
| BPT-63 4P 50A IEK | 3                    | 50                 | 4                  | MPR10-4-050 |
| BPT-63 4P 63A IEK | 3                    | 63                 | 4                  | MPR10-4-063 |

**Внимание!** Использование выключателя-разъединителя ВРТ-63 IEK® возможно только при последовательном подключении устройства защиты от сверхтоков (автоматические выключатели серии ВА47 IEK® или предохранитель ППНИ IEK®).