



ЛАМПЫ

FORT (G53)

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Светодиодная лампа предназначена для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений. Лампа может применяться в качестве источника света в светильниках, рассчитанных на использование зеркальных ламп накаливания типоразмера AR111 (QR111).

ОСОБЕННОСТИ

➤ Лампа имеет высокий индекс цветопередачи – CRI>92. Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.



➤ Лампа поставляется с блоком питания для подключения к сети питания 230 В и может использоваться с регуляторами яркости (TRIAC).

➤ Лампа имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Напряжение питания сети | АС 220-240 В, 50/60 Гц |
| Коэффициент мощности | >0.99 |
| Угол освещения | 24° |
| Индекс цветопередачи | CRI>92 |
| Тип цоколя | G53 |
| Класс электробезопасности | III |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP20 |
| Температура окружающей среды | -30... +40 °С |
| Срок службы* | 50 000 ч |
| Гарантийный срок | 60 мес. |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



МОДЕЛИ

| Артикул | Модель | Размеры корпуса, D×H | Мощность | Световой поток | Макс. ток, потребляемый от сети | Цветовая температура* | Цвет свечения |
|---------|--|----------------------|----------|----------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| 026885 | Лампа AR111-FORT-G53-12W-DIM Warm3000 (Reflector, 24 deg, драйвер 350mA) | Ø111×60 мм | 12 Вт | 700 лм | 0.055 А | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 026884 | Лампа AR111-FORT-G53-12W-DIM Day4000 (Reflector, 24 deg, драйвер 350mA) | | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 026883 | Лампа AR111-FORT-G53-15W-DIM Warm3000 (Reflector, 24 deg, драйвер 350mA) | Ø111×70 мм | 15 Вт | 950 лм | 0.070 А | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 026882 | Лампа AR111-FORT-G53-15W-DIM Day4000 (Reflector, 24 deg, драйвер 350mA) | | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите лампу в корпус светильника. Особенности установки лампы в светильник указаны в инструкции по эксплуатации конкретного светильника.
- Подключите лампу к драйверу из комплекта поставки, соблюдая полярность: «+» – прозрачный провод с красной полосой, «-» – прозрачный. Подключите драйвер лампы к обесточенным проводам сетевого питания AC 230 В, соблюдая цветовую маркировку: коричневый – фаза (L), синий – ноль (N).
- Включите питание и проверьте работоспособность лампы.