

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Уличный светодиодный светильник

Благодарим Вас за приобретение светильника TM Navigator!

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники светодиодные серии NOF-D торговой марки Navigator предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 85–265 В) и частотой 50/60 Гц. Светильник предназначен для освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления элементов фасадов зданий, колонных элементов, стен и межоконных пространств, ступеней и т.д. Светильник используется для наружного освещения, выпускается в исполнении УХЛ1, соответствует ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающей среды -40 °С.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	85–265
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60
Цветовая температура света, К	3000
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи	>70
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+40
Угол светового потока	180°

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт.
Монтажный набор – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ СВЕТИЛЬНИКОВ

Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Сила тока, А	Световой поток, лм	Размер светильника, мм	Вес светильника, г
NOF-D-W-001-01	черный	7	0,06	240	Ø 152x55	500
NOF-D-W-001-02	серый	7	0,06	240	Ø 152x55	500
NOF-D-W-002-01	черный	12	0,1	300	Ø 220x55	1000
NOF-D-W-002-02	серый	12	0,1	300	Ø 220x55	1000
NOF-D-W-003-01	черный	7	0,06	240	152x152x55	500
NOF-D-W-003-02	серый	7	0,06	240	152x152x55	500
NOF-D-W-004-01	черный	12	0,1	270	220x220x55	1000
NOF-D-W-004-02	серый	12	0,1	270	220x220x55	1000

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении корпуса и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать светильник запрещено.
- В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Обесточьте сетевую кабель (трехжильный кабель с сечением от 0,5 до 2,5 мм², не входит в комплект).
- Светильник крепится к стене при помощи крепежной планки. Снимите планку с корпуса светильника, открутив болты с помощью шестигранного ключа (входит в комплект).
- Просверлите отверстия на стене для крепления планки. Прикрепите крепежную планку к стене с помощью дюбелей и саморезов (входят в комплект).
- Для подключения сетевого кабеля к клеммной колодке открутите 2 винта и снимите защитную крышку.
- Подключите трехжильный кабель к клеммной колодке, в соответствии с указанной маркировкой клеммы L, \perp , N (Рис. 1).
- Установите защитную крышку и закрепите ее с помощью 2 винтов.
- Установите светильник на крепежную планку, закрутите болты с помощью шестигранного ключа.




Рис. 1

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 36 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате LSMМГГ, где первые 2 буквы обозначают код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. «XIAMEN NEECH OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», UNIT C, 3RD FLOOR, ZONGHE BUILDING, NO.215 YUENHUA ROAD, HULI DISTRICT, XIAMEN, FUJIAN PROVINCE, CHINA.

«КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентом Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.