

## ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ ТМ FERON

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1. Описание

- Люминесцентные лампы (ЛЛ) являются энергосберегающим источником света. Ртутные разрядные лампы низкого давления, в которых свет излучается слоем люминофора, возбуждаемым ультрафиолетовым излучением разряда.
- Одноцокольные люминесцентные лампы предназначены для местной подсветки рабочих мест, прикроватного освещения или для использования в светильниках аварийной подсветки.
- ЛЛ состоят из следующих основных частей:
  - колба (стеклянная трубка);
  - пластиковый корпус с металлическим цоколем G23, G24, 2G7.
- Для работы ламп требуется подключение к пускорегулирующему устройству электронному (ЭПРА) или электромагнитному (ЭмПРА). Пускорегулирующий аппарат не входит в комплект поставки изделия.

## 2. Технические характеристики

Напряжение питания	220-240В (см. на упаковке)
мощность	См. на упаковке
Частота сети	50 Гц
Световой поток	См. на упаковке
Цветовая температура	См. на упаковке
Общий индекс цветопередачи, Ra	>83
Рабочая температура	от -15 до 40 °C
цоколь	См. на упаковке
Срок службы	До 10000 ч.

## 3. Меры предосторожности

- Люминесцентные лампы применяются только с ЭПРА или с ЭмПРА (в комплект не входят).
- Запрещено использование ЛЛ с неисправными пускорегулирующими устройствами.
- Запрещена эксплуатация ЛЛ в сетях при наличии скачков напряжения, неисправных выключателей и патронов, не обеспечивающих надежного электрического контакта.
- ЛЛ не рекомендуется использовать совместно с выключателем с подсветкой.
- ЛЛ нельзя использовать при/или после её контакта с водой или другими жидкостями.
- ЛЛ нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.
- Не допускается прямое попадание атмосферных осадков на ЛЛ.
- При внесении ЛЛ в помещение с холода рекомендуется перед монтажом подержать ее в комнатных условиях не менее 30 минут.
- К сокращению срока службы лампы и её преждевременному выходу из строя могут привести:
  - перегрузка лампы при подаче повышенного напряжения, превышающего 244 В;
  - частые повторные включения недостаточно охлажденной лампы
  - отклонения от температурных пределов надёжной работы, от -15 до 40 °C.

## 4. Требования безопасности

- Разрядная трубка содержит ртуть. В случае если ЛЛ разбита в помещении, следует срочно собрать осколки стеклянной трубы. Место разрушения следует обработать 0,2% раствором марганцовокислого калия, после чего — проветрить помещение

- Перед установкой или заменой лампы отключите питание.

## 5. Хранение

Лампы хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях. Срок хранения не более двух лет.

## 6. Транспортировка.

Лампы в упаковках пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

## 7. Утилизация

- ЛЛ содержат незначительное количество ртути, запрещается их утилизация вместе с бытовыми отходами.
- Утилизация ЛЛ промышленными предприятиями должна проводиться в соответствии с действующими положениями о порядке сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания ртутьсодержащих отходов.
- Применяемые в бытовом секторе ЛЛ должны утилизироваться коммунальными службами, занимающимися вывозом специальных отходов

