



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		SPP-2							
Артикул		SPP-201-0-xxK-018	SPP-201-2-xxK-018	SPP-201-0-xxK-036	SPP-201-1-xxK-036	SPP-201-1-xxK-E36	SPP-201-0-xxK-L32	SPP-201-0-xxK-048	SPP-201-0-xxK-066
Цветовая температура, К		если xx = 65 6500K; если xx = 50 5000K; если xx = 40 4000K; если xx = 30 3000K							
Цвет корпуса		серый							
Напряжение питания (переменного тока), В		~170-260							
Номинальное напряжение питания (переменного тока), В		~230							
Частота сети, Гц		50-60							
Потребляемая мощность, Вт		18	18	36	36	36	32	48	66
Потребляемый ток, А		0,08	0,08	0,16	0,16	0,16	0,14	0,21	0,29
Световой поток, Лм		1710	3420	3420	3780	3780	4160	4320	8050
Коэффициент цветопередачи (Ra)		>80							
Тип кривой силы света		Д (косинусная)							
Коэффициент мощности (PF), cosφ		>0.95							
Коэффициент пульсации (IRF):		<2%							
Климатическое исполнение		У2							
Температура эксплуатации, °С		-30 + 40 °С							
Степень защиты от воздействий окружающей среды		IP65							
Класс защиты от поражения электрическим током		II							
Срок службы, лет		25 (100'000 часов)							
Класс энергоэффективности		A							
Размеры ШxВxГ, мм		600x66x66	600x66x66	1200x66x66	1200x66x66	1200x66x66	1200x66x66	1500x66x66	1500x66x66
Масса, кг		0,64	0,64	1,08	1,08	1,2	1,2	1,31	1,31
Датчик движения		-	датчик движения инфракрасный, с фиксированными настройками: задержка времени отключения: 30с; максимальная дальность обнаружения: 5м; порог срабатывания по освещенности: блк; угол обзора 110°	-		Блок аварийного питания, обеспечивающий автономную работу в течение 90 минут со световым потоком не менее 30% от номинального. Кнопка проверки работоспособности "ТЕСТ".	с возможностью последовательного подключения до 10 штук в линию		
Материал:		пластик							

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светодиодный светильник, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности.

⚠ Внимание! Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

3.2. Подготовка изделия к работе.


Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и проводов.

3.3. Подключение.

Внимание! Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены. Сечение жил используемых проводов должно быть не менее 0,75мм².

3.3.1. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 2-х жильный провод.

3.3.2. Этот провод необходимо подключить к проводу источника питания с помощью клеммника в соответствии со схемой, изображенной на рис.1; Рис.1. Схема подключения светильника к сети 230В.



3.3.3. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

4.2 Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

4.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

4.4 Помните, что переменное напряжение 230В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Светильник не работает	<ul style="list-style-type: none"> - проверьте наличие сетевого напряжения питания 230В - убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции - убедитесь в целостности всех соединений
------------------------	--

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Светильник не предназначен для бытового применения
Модель:	SPP-2
Артикулы:	SPP-201-у-ххК-0zz, SPP-201-у-ххК-Ezz, SPP-201-у-ххК-Lzz, где х - число от 30 до 65, обозначающее цветовую температуру; zz - число от 18 до 48, обозначающее мощность; у - цифра от 0 до 2, обозначающая тип рассеивателя
Тип изделия	Светодиодный светильник
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	"АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)"
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Дата изготовления	Указана на корпусе светильника

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца