

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание

- 1.1 Коннекторы тм «FERON» серии LD предназначены для коммутации Т8 лампы с цоколем G13 и однофазного шинопровода с номинальным напряжением переменного тока до 230В.
 1.2 Комплект состоит из двух патронов-коннекторов.
 1.3 Коннекторы предназначены для использования внутри помещений при нормальных условиях эксплуатации.

2. Технические характеристики

Наименование	LD1016
Тип соединителя	Для подключения к однофазному шинопроводу
Патрон	G13
Тип патрона	Без вращения
Размеры (дхшхв), мм	70x30x50
Максимальная мощность	36Вт
Тип напряжения	AC
Номинальное напряжение	230В
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Рабочая температура	-40...+70°C
Климатическое исполнение	УХЛ4
Материал корпуса	пластик
Цвет корпуса	См. на упаковке

3. Комплектация

- 3.1 Коннектор – 2 шт.
 3.2 Упаковка – 1 шт.

4. Установка и подключение

- 4.1 Достаньте коннекторы из упаковки и проведите внешний осмотр.
 4.2 Перед монтажом и подключением убедитесь, что питающее напряжение отключено.
 4.3 Открутите фиксирующий винт на коннекторе.
 4.4 Установите один из коннекторов в шинопровод в месте предполагаемой установки лампы и зафиксируйте положение фиксирующим винтом.
 4.5 Вставьте один конец лампы в зафиксированный коннектор.
 4.6 Установите второй коннектор в шинопровод и наденьте его на свободный конец лампы до упора.
 4.7 После этого зафиксируйте положение коннектора винтом.
 4.8 Выдвиньте контакты обоих коннекторов.
 4.9 Включите питание.

5. Меры предосторожности

- 5.1 Все работы по установке и подключению должны осуществляться лицами, имеющими соответствующие допуски и квалификацию. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.
 5.2 Все монтажные, либо демонтажные работы выполняются только при отключенном напряжении питания.
 5.3 Не вскрывайте корпус, это может привести к повреждению внутренних частей конструкции.
 5.4 Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
 5.5 Запрещена эксплуатация изделия при поврежденной изоляции питающего кабеля, поврежденным корпусом.
 5.6 Запрещена эксплуатация изделия в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.
 5.7 При использовании коннектора не превышайте допустимую мощность.
 5.8 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

6. Возможные неисправности и методы их устранения

Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
При включении питания светильники не работают	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устранимте неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устранимте неисправность
	Поврежден питающий кабель	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

7. Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°C до +50°C, относительная влажность не более 80% при температуре 25°C. Не допускать воздействия влаги.

8. Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

9. Утилизация

Изделия не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы изделие необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

10. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

11. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, №.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Мингуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China / ООО "Нинбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нинбо, Китай; «Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd» №.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай.

Информация об изготовителе нанесена на индивидуальную упаковку. Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

12. Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи.
- Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.
- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.
- Срок службы 5 лет.

