

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание

1.1 Светильник консольный ТМ «FERON» со светодиодными источниками света предназначены для освещения дорог с малой или средней

пропускной способностью, городских улиц, площадей, парков, парковок, придомовых территорий.

1.2 Светильники предназначены для монтажа на крепежную консоль.

1.3 Светильники предназначены для работы от сети переменного тока. Качество сети должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 32144-

2013, сеть должна быть защищена от возникновения импульсных перенапряжений (грозовых и коммуникационных), в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51992.

1.4 Корпус светильников изготовлен из алюминиевого сплава, покрытого антикоррозийным покрытием.

2. Технические характеристики\*

Потребляемая мощность не более	30Вт	50Вт	80Вт	100Вт	120Вт	150Вт	200Вт	
Напряжение питания	90-300В/50Гц							
Коэффициент мощности, PF не менее	0,97							
Световой поток	4800лм	8000лм	12800лм	16000лм	19200лм	24000лм	32000лм	
Световая отдача	160 лм/Вт							
Тип светодиодов	SMD3030							
Количество светодиодов	40	72	120	120	180	180	240	
Коррелированная цветовая температура	5000K			4000K, 5000K (см. на упаковке)				
Общий индекс цветопередачи, Ra	≥70							
Коэффициент пульсаций освещенности	<5%							
Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2011	Ш							
Класс светораспределения	Π							
Степень ударопрочности	IK08							
Угол рассеяния света	120°							
Оптимальный угол наклона к горизонту	0-15°							
Степень защиты от пыли и влаги	IP66							
Класс защиты от поражения электрическим током	I							
Сечение проводов	3×1мм <sup>2</sup>							
Рабочая температура	-55°C - +50°C							
Относительная влажность	<93%							
Климатическое исполнение	УХЛ1							
Длина шнура питания	25см							
Вес светильника	0,92кг	1,23кг	1,51кг	1,51кг	1,96кг	1,96кг	2,97кг	
Габаритные размеры (д×ш×в), мм	407*140*74	433*170*75	476*204*75	476*204*75	572*210*75	572*210*75	673*250*75	
Тип крепления	На консоль							
Диаметр установочной консоли	Ø38-62мм							
Материалы корпуса	Алюминий							
Материал оптического блока	Поликарбонат PC							
Срок службы светодиодов	100000 часов							
Гарантия	7 лет							

\*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

3. Комплектация

- светодиодный светильник в сборе;
- инструкция по эксплуатации;
- 2 крепежных болта;
- коробка упаковочная.

4. Указания по технике безопасности

Светильник питается сетевым напряжением 230В, которое является опасным. К работе со светильником допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже III, обратитесь к квалифицированному электромонтажнику.

Запрещается!!!

- 4.1 Осуществлять любые работы со светильником при поданном на него напряжении.
- 4.2 Осуществлять эксплуатацию светильника с поврежденной изоляцией питающего кабеля, поврежденным корпусом, поврежденным рассеивателем или без рассеивателя.
- 4.3 Осуществлять эксплуатацию светильника в сетях, не защищенных от грозовых и импульсных помех, а также в сетях, не соответствующих требованиям ГОСТ Р 32144-2013.
- 4.4 Осуществлять эксплуатацию светильника без подключения провода защитного заземления.
- 4.5 Самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника.
- 4.6 Эксплуатация светильника с диммирующими устройствами.
- 4.7 Наружная эксплуатация светильника без дополнительной герметизации места присоединения проводников питания к сетевым контактам.
- 4.8 Накрывать светильник теплоизолирующим материалом.
- 4.9 Рабочее положение светильника должно исключать возможность смотреть на источник света с расстояния менее 0,5м.

5. Монтаж и подключение

ВНИМАНИЕ: МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ!!!

- 5.1 Извлеките светильник из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
- 5.2 Подключите коричневый фазовый провод светильника (L), синий нейтральный провод светильника (N), желто-зеленый провод защитного заземления светильника к соответствующим проводам питающей сети.
- 5.3 Установите светильник на консольную опору диаметром 38-62 мм до упора. Для фиксации светильника на опоре затяните при помощи ключа-шестигранника на 6мм два фиксирующих винта светильника. Усилие затяжки не более 12 Н·м.
- 5.4 Включите электропитание.

6. Правила эксплуатации, техническое обслуживание и ремонт

- 6.1 Эксплуатацию светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».  
 6.2 Обслуживание светильника проводить только при отключенном электропитании.  
 6.3 Протирку от пыли и грязи корпуса и оптического блока светильника осуществлять мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, по мере загрязнения, но не реже одного раза в год.

## **7. Возможные неисправности и меры их устранения**

<b>Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности</b>	<b>Вероятная причина</b>	<b>Метод устранения</b>
При включении питания светильник не работает	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте уровень сетевого напряжения в питающей сети и, при необходимости, устранимте неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устранимте неисправность

Если после произведенных действий светильник не заработал, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи светильника.

## **8. Хранение**

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

## **9. Транспортировка**

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

## **10. Утилизация**

Светильники с полупроводниковыми источниками света (светодиодами) относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Утилизацию светильника проводить в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012. Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Перед утилизацией светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов.

## **11. Сертификация**

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

## **12. Информация об изготовителе и дата производства**

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, №.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Мингуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China / ООО "Нинбо Юсинг Электроник Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нинбо, Китай; «Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

## **13. Гарантийные обязательства**

- Гарантия на товар составляет 7 лет (84 месяца) со дня продажи. Гарантия предоставляется на работоспособность светильника при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантиного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантинный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии любых механических повреждений товара.
- Изготовитель не несет ответственности за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием, а также возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Ни при каких обстоятельствах ответственность предприятия изготовителя не может превысить собственной стоимости изделия.
- Срок службы светильника 10 лет.

