



SHOP220

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на бытовые линейные светодиодные светильники ЭРА LLED-01-04W-4000-E, ЭРА LLED-01-08W-4000-E, ЭРА LLED-01-12W-4000-E, ЭРА LLED-01-16W-4000-E и предназначен для руководства по сборке, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для общего освещения помещений.

Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	LLED-01-04W-4000-E	LLED-01-08W-4000-E	LLED-01-12W-4000-E	LLED-01-16W-4000-E
Напряжение питания (переменное), В	230			
Частота сети, Гц	50/60			
Максимальная мощность светильника, Вт, не более	4	8	12	16
Индекс цветопередачи, не менее	75			
Цветовая температура, К	4000			
Температура эксплуатации, °С	+5...+40			
Относительная влажность, %, не более	80			
Степень защиты изделия	IP20			
Материал изделия	ПЛАСТИК			
Срок службы светодиодов, часов, не менее	30 000			
Габаритные размеры, мм, Д*Ш*В	311x22x33	572x22x33	872x22x33	1172x22x33
Максимально допустимое последовательное подключение в линию, шт.	25	12	8	6

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Светильник, шт.1
Соединительный кабель, шт.1
Набор крепежных элементов, комплект.1
Соединительный элемент, шт.1
Упаковка, комплект.1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.1

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Требования безопасности.

Внимание! Монтаж или демонтаж светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.). Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства. Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник

4.2. Подготовка к работе

Распакуйте светильник. Убедитесь в отсутствии повреждений светильника.

4.3. Монтаж светильника.

Конструкция светильника позволяет монтировать его на потолки и стены с помощью крепежных элементов, входящих в комплект. Конструкция светильника позволяет последовательно подключать несколько светильников. Для этого необходимо снять декоративную пластиковую заглушку, установить соединительный элемент для жесткого соединения, или подключить соединительный кабель для гибкого соединения. К соединительному элементу или соединительному кабелю подключить следующий светильник.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

В качестве источников света в светильнике установлены светоизлучающие диоды, не требующие замены.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

8.2. Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

8.3. Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Светильник не работает:

- Проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В

- Проверьте положение сетевого выключателя

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия.....Светильник
бытовой

Тип изделия..... Линейный светодиодный

Модель изделия..... LLED-01

Товарный знак..... «ЭРА»

Страна изготовитель..... Китай

Наименование изготовителя..... АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД

Адрес изготовителя..... КНР, 518054, Шэньчжэнь,

Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит,

Нос Баоличэн Билдинг, рум 901

Импортёр..... Информация об импортере
указана на этикетке, расположенной
на индивидуальной упаковке.

Соответствие нормативным документам.....Изделие
соответствует требованиям ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011
"Электромагнитная совместимость технических средств".