



SHOP220

РАЗВЕТВИТЕЛИ ЭРА 5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m, 4x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
РАЗВЕТВИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

Информация о видах опасных воздействий.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код 1С	Б0060527	Б0070943
Артикул	5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m	4x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m
Длина сетевого шнура, м	2	
Разъем, выход	C7	
Количество разъемов, шт	5	4
Тип штекера, вход	вилка	
Наличие выключателя	нет	
Наличие таймера	да	
Циклическое время установки, час	9, 12, 15	
Наличие заземляющего контакта	нет	
Номинальное напряжение (переменного тока), В	220	
Максимальное напряжение (переменного тока), В	250	
Номинальный ток, А	1	
Максимально допустимая рабочая мощность на дополнительный провод, Вт	30	
Максимально допустимая рабочая мощность на основной провод, Вт	150	120
Температура эксплуатации, °C	от -5 до +45	
Степень защиты	IP20	
Длина кабеля, м	Основной кабель: 1 Разветвители: 1 / 0,4 / 0,2 (±5 мм)	
Сечение кабеля, мм	Основной кабель: 0,5±0,03 мм ² Разветвители: 0,35±0,03 мм ²	
Срок службы, лет	5	
Материал корпуса	полипропилен	

1.2 ПРАВИЛА РАБОТЫ С ТАЙМЕРОМ

Таймер позволяет автоматизировать процесс освещения растений. При стабильном питании таймер включает и выключает лампу каждый день в заранее установленное время. Если таймер отключить или произойдет аварийное отключение от сети, настройки таймера не сохранятся и потребуются их повторная установка. Для использования таймера на разветвителе необходимо установить желаемый интервал времени (например, 9, 12 или 15 часов). По истечении этого времени лампа автоматически отключится. Если лампа не выключается из сети, она запомнит настройки и на следующий день включится в то же время. Светящийся красным индикатор «9h» показывает, что таймер включен на 9 часов и т. д. При бесперебойном и стабильном питании таймер автоматически включается и выключается каждый день (цикл 24 часа).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 2.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.
- 2.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.
- 2.3. ВНИМАНИЕ! Монтаж и демонтаж светотехнических изделий необходимо производить строго при отключенном напряжении сети.
- 2.4. ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не отпускайте его в воду.

3. УТИЛИЗАЦИЯ

Кабель необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Разветвитель 5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m, Разветвитель 4x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m	Проверить наличие сетевого напряжения - 230 В 50/60 Гц. Проверить правильность подключения.
---	--

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование изделия	Разветвитель сетевой для линейных светильников
Модель изделия	5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m, 4x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m
Артикулы	Б0060527, Б0070943
Цвет	Белый
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Импортёр	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, СТЬ ЕН 55015-2006
Дата изготовления	См. на упаковке

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном документе.
- 6.2. Возврат/обмен осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
- 6.3. Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
 - нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном документе;
 - предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном.

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

