Levit®

Светорегуляторы

			Упаковка /		
Изделие	Артикул	Код заказа	шт.		
	Механизм светорегулятора LED, 2-100 Вт				
Marie Sanga	Механизм завода Bus				
(S. E	С клавишным управлением				
0 un		ощему элементу Levit	лля		
\$ 000000	клавишных светорегуляторов арт. 3299Н-А00100				
William	2-х проводная схема	подключения.			
	Возможность опцион	нального подключени	Я		
	нейтрального прово	да (рекомендуется пр	И		
	работе с небольшимі	и нагрузками, < 10 Вт/	BA).		
	Оптимизировано для	я регулирования			
	светодиодных лампо	чек Philips Retrofit (LE	Di).		
	Для ламп накаливані	ия, галогенных ламп			
	накаливания 230 В, н	изковольтных галоген	нных ламп		
	с обычными или элек	тронными трансформ	иаторами		
	и регулируемых гало	генных энергосберега	ающих		
	ламп. Возможен реж	им комбинированной			
	нагрузки: LEDi и обы	чные лампы накалива	ния.		
	Ограничение минима	альной яркости.			
	В режиме фазовой от	гсечки по переднему			
	фронту минимальную яркость можно настроить				
	потенциометром. Потенциометр, повернутый				
	до упора влево, соот	ветствует режиму			
	фазовой отсечки по з	заднему фронту.			
	Низкий уровень шум	а благодаря			
	использованию тран	зисторов MOSFET.			
	С защитой от коротк	ого замыкания и пере	грузки		
	(электронный предо	хранитель).			
		минимального значе	ния яркости.		
	Номинальная мощно	сть: 2 - 100 Вт/ВА (LED)-лампы).		
	Номинальная мощно	сть: 10 - 200 Вт/ВА (LE	D-лампы).		
	Номинальное напрях	кение: 230 В~, +10 % /	-10 %		
	Номинальная частот	а: 50 Гц - 60 Гц			
	Класс защиты: ІР 20				
	Температурный режи	им применения: 0°C д	o 35 °C		
	6526 U-500	2CKA006512A0323	1		
	Механизм светорегулятора RLC, 60-420 Вт				



Механизм завода Busch-Jaeger С клавишным управлением Подходит к управляющему элементу Levit для клавишных светорегуляторов арт. 3299Н-А00100 ..

С памятью уровня освещенности и интеллектуальным управлением для универсального применения Возможность выбора плавного включения/ выключения и функции запоминания. С помощью усилителя мощности 6594 U возможно увеличение подключаемой нагрузки до 735 Вт/ВА. Для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В~ и низковольтных галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами. С защитой от короткого замыкания и перегрузки. Номинальное напряжение: 230 B~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц Номинальная мощность: 60 - 420 Вт/ВА

6593 U-500	2CKA006590A0171	1

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.	
	Механизм светорегулятора 1-10 В Механизм завода Вusch-Jaeger С клавишным управлением Подходит к управляющему элементу Levit для клавишных светорегуляторов арт. 3299H-A00100 3-проводная схема подключения. Для управления электронной ПРА для люминесцентных ламп с управляющим выходом 1-10 В =, с управляющим током макс. 50 мА= Для управления светодиодами (LED) через ЭПРА Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц Номинальная мощность: 700 Вт/ВА			
	6550 U-101-500	2CKA006550A0042	1	
	Управляющий элемент для клавишных светорегуляторов Подходит к механизмам светорегуляторов Busch-Jaeger с клавишным управлением: 2CKA006590A0171 2CKA006512A0323 2CKA006550A0042			
Белый/Ледяной	3299H-A00100 01	2CHH700100A4001	5	
Белый/Белый	3299H-A00100 03	2CHH700100A4003	5	
Серый/Белый	3299H-A00100 16	2CHH700100A4016	5	
Слоновая кость/Белый	3299H-A00100 17	2CHH700100A4017	5	
Кофе макиато/Белый	3299H-A00100 18	2CHH700100A4018	5	
Белый/Дымчатый чёрный	3299H-A00100 62	2CHH700100A4062	5	
Антрацит/Дымчатый чёрный	3299H-A00100 63	2CHH700100A4063	5	
Жёлтый/Дымчатый чёрный	3299H-A00100 64	2CHH700100A4064	5	
Красный/Дымчатый чёрный	3299H-A00100 65	2CHH700100A4065	5	
Оранжевый/ Дымчатый чёрный	3299H-A00100 66	2CHH700100A4066	5	
Зелёный/Дымчатый чёрный	3299H-A00100 67	2CHH700100A4067	5	
Жемчуг/Ледяной	3299H-A00100 68	2CHH700100A4068	5	
Сталь/Дымчатый чёрный	3299H-A00100 69	2CHH700100A4069	5	
Серебро/Дымчатый чёрный	3299H-A00100 70	2CHH700100A4070	5	