



4 131 05

Применяются для питания программируемых контроллеров и подключенных к ним устройств, а также в любых других случаях, когда требуется постоянное напряжение 12, 15 или 24 В. Устанавливаются на монтажную рейку.

Упак	Кат. №	Блоки питания с фильтрами, обеспечивающие выдачу выпрямленного напряжения				
		Соответствуют стандартам EN / МЭК 61558-2-6. Подходят для комплектования оборудования, соответствующего требованиям стандартов EN 61131-2, EN 60204 и EN 60439-1. Состав: – трансформатор обеспечения безопасности с фильтрацией паразитных токов – сглаживающий конденсатор – защита с положительным температурным коэффициентом, встроенная в первичную обмотку – два ряда зажимов для подключения нагрузок В случае автоматического отключения из-за перегрузки или короткого замыкания отключите питание и оставьте аппарат на некоторое время, чтобы он охладился, только после этого допускается его повторное включение. Класс II после закрытия передней панели. Коэффициент пульсаций < 3 %. Температура окружающей среды, до которой не ухудшаются рабочие характеристики: 60 °C. Напряжение в сети питания (230 ± 15) В~.				
		12 В =				
1	4 131 05	Мощность, Вт 15	Ток, А 1,3	Сечение присоединяемых гибких проводников, мм² вход 6	выход 6	Число модулей 5
1	4 131 06	15 В =				
		15	1	6	6	5
1	4 131 07	24 В =				
1	4 131 08	12	0,5	6	6	5
		21,5	0,9	6	6	5



4 130 91



4 130 93



4 130 98

Упак	Кат. №	Трансформаторы для цепей звуковой сигнализации						
		△ Соответствуют стандарту EN / МЭК 61558-2-8 Защищены от перегрузок и коротких замыканий терморезистором с ПТК, в случае автоматического отключения из-за перегрузки отключите питание и оставьте трансформатор на некоторое время, чтобы он охладился, только после этого допускается его повторное включение Крепление на стене или монтажной рейке  (для 4 модулей) В моделях с Кат. №№ 4 130 90 и 4 130 91 предусмотрена установка гребенчатой шины Модели оснащаются держателем этикеток новой конструкции и обеспечивают установку гребенчатой шины питания (снизу) со стороны цепи нагрузки двухполюсного автоматического выключателя с отключающим нейтральным полюсом						
1	4 130 90	230 В / 8 В Напряжение во вторичной обмотке, В 8 Ток, А 0,5 Мощность, ВА 4 Число модулей 2						
1	4 130 91	230 В / 12 В - 8 В 12-8 0,66-1 8 2						
1	4 130 92	12-8 2-3 24 4						
1	4 130 93	230 В / 24 В - 12 В 24-12 1-1,5 24-18 4						
		Трансформаторы обеспечения безопасности						
		△ Соответствуют стандарту EN / МЭК 61558-2-6 Защищены от перегрузок и коротких замыканий В случае автоматического отключения из-за перегрузки отключите питание и оставьте трансформатор на некоторое время, чтобы он охладился, только после этого допускается его повторное включение Крепление на стене или монтажной рейке  (для 4 модулей)						
		230 В / 12 или 24 В Для соединения по схеме 2 x 12 В модели с Кат. №№ 4 130 97 и 4 130 98 поставляются с соединительными перемычками						
1	4 130 95	Р, ВА 16	Потери холост. хода, Вт 2,5	Падение напряжения, % 34,6	КПД, % 60	Ucc (%) 27,5	I, А, в первич. под нагрузкой 0,1	Число модулей 4
1	4 130 96	25	2,5	29	66	23,3	0,14	4
1	4 130 98	63	4	15,7	75	13,6	0,33	5