



4 131 05

Применяются для питания программируемых контроллеров и подключенных к ним устройств, а также в любых других случаях, когда требуется постоянное напряжение 12, 15 или 24 В. Устанавливаются на монтажную рейку.

Упак	Кат. №	Блоки питания с фильтрами, обеспечивающие выдачу выпрямленного напряжения
		Соответствуют стандартам EN / МЭК 61558-2-6. Подходят для комплектования оборудования, соответствующего требованиям стандартов EN 61131-2, EN 60204 и EN 60439-1. Состав: – трансформатор обеспечения безопасности с фильтрацией паразитных токов – сглаживающий конденсатор – защита с положительным температурным коэффициентом, встроенная в первичную обмотку – два ряда зажимов для подсоединения нагрузок В случае автоматического отключения из-за перегрузки или короткого замыкания отключите питание и оставьте аппарат на некоторое время, чтобы он охладился, только после этого допускается его повторное включение. Класс II после закрытия передней панели. Коэффициент пульсаций < 3 %. Температура окружающей среды, до которой не ухудшаются рабочие характеристики: 60 °C. Напряжение в сети питания (230 ± 15) В~.
1	4 131 05	12 В = Мощность, Вт 15 Ток, А 1,3 Сечение присоединяемых гибких проводников, мм² вход 6 выход 6 Число модулей 5
1	4 131 06	15 В = 15 1 6 6 5
1	4 131 07	24 В = 12 0,5 6 6 5
1	4 131 08	21,5 0,9 6 6 5



4 130 91



4 130 93



4 130 98

Упак	Кат. №	Трансформаторы для цепей звуковой сигнализации
		Соответствуют стандарту EN / МЭК 61558-2-8. Защищены от перегрузок и коротких замыканий терморезистором с ПТК, в случае автоматического отключения из-за перегрузки отключите питание и оставьте трансформатор на некоторое время, чтобы он охладился, только после этого допускается его повторное включение. Крепление на стене или монтажной рейке (для 4 модулей). В моделях с Кат. №№ 4 130 90 и 4 130 91 предусмотрена установка гребенчатой шины. Модели оснащаются держателем этикеток новой конструкции и обеспечивают установку гребенчатой шины питания (снизу) со стороны цепи нагрузки двухполюсного автоматического выключателя с отключающим нейтральным полюсом.
1	4 130 90	230 В / 8 В Напряжение во вторичной обмотке, В 8 Ток, А 0,5 Мощность, ВА 4 Число модулей 2
1	4 130 91	230 В / 12 В - 8 В 12-8 0,66-1 8 2
1	4 130 92	12-8 2-3 24 4
1	4 130 93	230 В / 24 В - 12 В 24-12 1-1,5 24-18 4
		Трансформаторы обеспечения безопасности
		Соответствуют стандарту EN / МЭК 61558-2-6. Защищены от перегрузок и коротких замыканий. В случае автоматического отключения из-за перегрузки отключите питание и оставьте трансформатор на некоторое время, чтобы он охладился, только после этого допускается его повторное включение. Крепление на стене или монтажной рейке (для 4 модулей).
		230 В / 12 или 24 В Для соединения по схеме 2 x 12 В модели с Кат. №№ 4 130 97 и 4 130 98 поставляются с соединительными перемычками.
1	4 130 95	Потери холост. хода, Вт 16 Падение напряжения, В 2,5 КПД, % 34,6 I, А, в первич. под нагрузкой 0,1 Число модулей 4
1	4 130 96	25 2,5 29 66 23,3 0,14 4
1	4 130 98	63 4 15,7 75 13,6 0,33 5