

Выключатели-разъединители DX³-IS

на токи от 20 А до 125 А



4 065 27



4 065 44



4 064 06





4 064 59



4 064 81

Монтаж на рейке DIN — EN 60715
Двойные отключающие контакты
Индикация состояния контактов

Упак.	Кат. №	Выключатели-разъединители с возможностью дистанционного управления
		Категория применения AC 23 A в соответствии с EN 60947-3 Рычаг красного цвета Дистанционное управление с помощью соответствующего дополнительного оборудования (стр. 186) Возможно использование электродвигательных приводов для аппаратов до 63 A (2 или 4 модуля) Визуальная индикация фактического состояния контактов: - закрытое положение или неисправность (красный индикатор - I) - открытое положение (зеленый индикатор) на рычаге В случае неисправности при открытии, красный индикатор положения указывает на неисправный полюс, а рычаг находится в центральном положении
		Двухполюсные - 400 В ~ Номинальный ток I _n , A Число модулей
1	4 065 27	40 2
1	4 065 28	63 2
		Четырехполюсные - 400 В ~ Число модулей
1	4 065 43	40 4
1	4 065 44	63 4

Упак.	Кат. №	Выключатели-разъединители		
		Категория применения AC 22 А в соответствии с EN 60947-3 Рычаг серого цвета Возможно использование одного вспомогательного контакта DX ³ Однополюсные - 250 В~ Номинальный ток		
10	4 064 01	In, А 20		Число модулей 1
10	4 064 03	32		1
10	4 064 12	63		1
10	4 064 23	100		1
		Однополюсные с индикатором - 250 В~ Поставляются с лампой		
10	4 064 04	20		1
10	4 064 06	32		1
		Двухполюсные - 400 В~		
10	4 064 32	20		1
10	4 064 34	32		1
5	4 064 41	63		2
5	4 064 49	100		2
5	4 064 50	125		2
		Двухполюсные с индикатором - 250 В~ Поставляются с лампой		
10	4 064 36	20		1
10	4 064 38	32		1
		Трехполюсные - 400 В~		
5	4 064 57	20		2
5	4 064 59	32		2
1	4 064 61	60		3
1	4 064 69	100		3
1	4 064 70	125		3
		Четырехполюсные - 400 В~		
5	4 064 77	20		2
5	4 064 79	32		2
1	4 064 81	63		4
1	4 064 89	100		4
1	4 064 90	125		4