

БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ БАП12-3

НОВИНКА

Обеспечивает бесперебойную работу светодиодных светильников в случае непредвиденного отключения сети 230 В~ или при снижении напряжения ниже порогового уровня.

Встраивается как в новые, так и в уже установленные потолочные, настенные и подвесные светодиодные светильники офисного, промышленного и бытового назначения. По своим характеристикам и конструкции полностью соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 (для аварийного освещения).



Гарантия
2 года



IP20
степень защиты

- Универсального действия: постоянный/непостоянный.
- Возможность модернизации светильников с ЛЛ и LED с минимальными вложениями при совместном использовании БАП12-3 со светодиодной линейкой LED-18SMD2835.
- Визуальный контроль работоспособности светильника и состояния батареи.
- Имеется кнопка «Тест».

Модель	Время работы в аварийном режиме, ч.	Тип и параметры аккумулятора	Артикул
БАП12-3	3	Ni-MH 3,6В, 1,2 Ah	LLVPOD-EPK-12-3H

Модель	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Способ крепления	Артикул
Линейка LED-18SMD2835	Не менее 100	4500	1,3	Клей или крепежное отверстие	LDVAOD-SMD-2835-18