# Световые индикаторы

iIL

## МЭК 60947-5-1

■ Световые индикаторы iIL сигнализируют о наличии напряжения.

## Каталожные номера

| Световые индикаторы iIL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Простой индикатор | | | | | Двойной индикатор | | | Мигающий индикатор | Индикатор наличия трехфазного напряжения |
| | | | | | | | | | | |
| Схема | X1- X2+ | | | | | X1 X3 X2 X4 | | | 0,5 s X1 X2 | X1 X2 X3 N |
| Цвет | Красный | Зелёный | Белый | Синий | Жёлтый | Зелёный / красный | Белый / белый | Зелёный / красный | Красный | Красный /красный /красный |
| **№ по каталогу** | | | | | | | | | | |
| 12 - 48 В пер./пост. тока | **A9E18330** | **A9E18331** | **A9E18332** | **A9E18333** | **A9E18334** | - | - | - | - | - |
| 110 - 230 В пер. тока | **A9E18320** | **A9E18321** | **A9E18322** | **A9E18323** | **A9E18324** | **A9E18325** | **A9E18328** | **A9E18335** | **A9E18326** | - |
| 230 - 400 В пер. тока (3 фазы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **A9E18327** |
| Кол-во модулей Ш = 9 мм | 2 | | | | | 2 | | | 2 | 2 |

## Присоединение




| Момент затяжки | Медные кабели | |
|---|---|---|
| | Жёсткие | Гибкие или с наконечником |
| | | |
| 1 Н·м | 0,5 мм² мин. | 0,5 мм² мин. |
| | 2 x 2,5 мм² макс. | 2 x 2,5 мм² макс. |

■ Разделительная межфазная перегородка с отверстиями для зубцов гребёнчатых шинок любого типа.
■ Выдвижные клеммы для удобства присоединения.

## Размеры (мм)




## Технические характеристики

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Степень загрязнения | 3 |
| **Силовая цепь** | |
| Рабочая частота | 50/60 Гц |
| Частота мигания | 2 Гц |
| **Дополнительные характеристики** | |
| Рабочая температура | -35 °C... +70 °C |
| Температура хранения | -40 °C... +80 °C |
| Тропическое исполнение | Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °C) |
| Светодиодный индикатор | Потребление: 0,3 Вт |
| | Срок службы: 100 000 часов непрерывного горения |
| | Индикатор не требует техобслуживания (светодиоды не требуют замены) |