Технический паспорт продукта

Характеристики

RXZE2S114M

Перейти к продукции

Колодка с раздельными конт 4co 27mm



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Zelio Relay
Тип изделия или компонента	Розетка
Расположение зажимов контактов	Отдельный
Совместимость продуктов	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (4 переключающ.)
Форма вывода	Плоский
Краткое имя устройства	RXZ
Поштучная продажа	10

Дополнительные характеристики

[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A , с шинной перемычкой 10 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	< 250 V
Момент затяжки	<= 1 Н-м (M3 винт(ы))
Монтаж	Защелкивающ. 35мм симметричная DIN-рейка Винтом панель
С маркировкой	CE
Ширина	27 мм
Масса продукта	0.07 кг

Условия эксплуатации

Тип клемм	Разъем, жесткий кабель кабель без наконечника 2 x 0,5...2 x 1,5 мм²/AWG 20...AWG 16 Разъем, жесткий кабель кабель без наконечника 1 x 0,5...1 x 2,5 мм²/AWG 20...AWG 14 Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 2 x 0,25...2 x 1 мм²/AWG 22...AWG 17 Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0,25...1 x 2,5 мм²/AWG 22...AWG 14
Стандарты	IEC 61984
Сертификаты продуктов	CSA UL Lloyd's
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Температура окружающей среды при работе	-40...55 °C
Степень защиты IP	IP20 соответствующий EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.