

## Телекоммуникация/мультимедиа



### Busch-Radio BTconnect <sup>1), 2), 3), 4)</sup>

Стерео радио с будильником RDS для установки посредством скрытого монтажа  
 С интерфейсом Bluetooth для воспроизведения музыки с мобильных устройств  
 Частота приема: 87,50–108,00 МГц  
 С экраном высокого разрешения и фоновой подсветкой  
 С внешним входом AUX  
 Для моно- и стереоопераций  
 С возможностью сохранения 8 радиостанций  
 С возможностью отображения времени и даты  
 С функцией будильника с повторением сигнала  
 С краткосрочным таймером  
 С функцией автоматического отключения (автоматический спящий режим)  
 С входом расширения для дистанционного включения/выключения  
 С встроенной антенной  
 С дополнительным соединением для внешней антенны  
 Допустимое номинальное сопротивление звуковой катушки: 4–8 Ом  
 Может устанавливаться в качестве 1 модуля и в нескольких комбинациях  
 Технические характеристики Bluetooth: 2.1  
 Поддерживаемые профили Bluetooth: A2DP  
 Количество сохраняемых соединений Bluetooth: не более 8  
 Номинальное напряжение: 110–230 В пер. тока, +10/-10 %  
 Номинальная частота: 50/60 Гц  
 Класс защиты (устройство): IP 20  
 Температурный диапазон (устройства): от 5 °С до 40 °С  
 Габаритные размеры: (Д x Ш x В): 71 мм x 71 мм x 47 мм  
 Монтажная глубина: 32 мм



8217 U-500

2СКА008200A0194

1

- 1) Без лапки. Крепление с помощью винтов через отверстия.
- 2) Соответствующая вставка громкоговорителя 8223 U.
- 3) Также возможно сочетание с встроенным потолочным громкоговорителем (8225 EB и 8226 EB) и встроенным потолочным громкоговорителем HiFi (8226/11 EB).
- 4) Также может сочетаться с встроенным громкоговорителем (8222 EB) и громкоговорителем для условий повышенной влажности (8224 EB).



### Накладка

Для громкоговорителя 8223 U.

|    |                  |                    |                 |      |
|----|------------------|--------------------|-----------------|------|
| 92 | Слоновая кость   | <b>8253-92-507</b> | 2СКА008200A0167 | 1/10 |
| 93 | Шампань          | <b>8253-93-507</b> | 2СКА008200A0158 | 1/10 |
| 94 | Альпийский белый | <b>8253-94-507</b> | 2СКА008200A0170 | 1/10 |
| 95 | Château-черный   | <b>8253-95-507</b> | 2СКА008200A0161 | 1/10 |
| 96 | Chalet-белый     | <b>8253-96-507</b> | 2СКА008200A0164 | 1/10 |



### Накладка

Для разъемов USB, VGA, HDMI и коммуникационного адаптера.

Для механизма зарядки через разъем USB 6472 U. для розетки громкоговорителя  
 Подходит для арт. № 0248/0x-101.  
 Для модулей передачи данных.  
 Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.  
 Basic 55

|    |                  |                    |                 |        |
|----|------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 92 | Слоновая кость   | <b>2539-92-507</b> | 2СКА001724A4279 | 10     |
| 93 | Шампань          | <b>2539-93-507</b> | 2СКА001724A4312 | 10     |
| 94 | Альпийский белый | <b>2539-94-507</b> | 2СКА001724A4275 | 10/100 |
| 95 | Château-черный   | <b>2539-95-507</b> | 2СКА001724A4315 | 10     |
| 96 | Chalet-белый     | <b>2539-96-507</b> | 2СКА001724A4318 | 10     |



### Встраиваемый сетевой блок питания USB <sup>1) 2) 3)</sup>

Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель.  
 С 2 USB-разъемами типа А.  
 Возможна одновременная зарядка 2 оконечных устройств.  
 С электронной защитой от короткого замыкания.  
 С электронной защиты от перегрузки.  
 Номинальное напряжение: 100 - 230 В~, +10 % -10%  
 Напряжение на вторичной обмотке: 5 В~, +5 %/-5%  
 Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц  
 Коммутируемая нагрузка: 1 разъем с функцией:  
 Номинальный ток: 1400 мА  
 Номинальная мощность: Оба разъема с функцией:  
 Номинальный ток: 700 мА  
 Класс защиты: IP 20, SELV  
 Температурный режим применения: 5 °С до 40 °С  
 Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 43 мм  
 Монтажная глубина: 32 мм

6472 U-500

2СКА006400A0002

1

- 1) Без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах
- 2) Без передачи данных.
- 3) При чистке устройства использовать пылезащитную шторку 2098.



### Розетка HDMI <sup>1)</sup>

С винтовыми клеммами и разгрузкой от натяжения

Подходит для центральных плат 2539-21x, 2539-9x-507 и 1766-xxx.

Для передачи аудио- и видеосигнала высокой четкости, например, от спутникового ресивера или DVD-/Blue-Ray-проигрывателя на плазменный, жидкокристаллический или ЖК-телевизор со светодиодной подсветкой либо на дисплей.  
 Тип разъема HDMI: тип А, поддержка 3D

Полная поддержка стандарта HD (1920 x 1080 пикселей).  
 Для подключения 20-жильных кабелей HDMI.

Для монтажа в кабельных каналах, монтажных коробках с/у и подпольных системах.

Для беспрепятственного монтажа, при условии соблюдения допустимых радиусов изгиба, рекомендуется использование "монтажные коробки" Kaiser, № арт. 1068-02 или 9062-74.

Без центральной платы,  
 без распорок

монтажная глубина: 34 мм

|                  |                    |                 |   |
|------------------|--------------------|-----------------|---|
| Слоновая кость   | <b>0261/31-500</b> | 2СКА000230A0430 | 1 |
| Альпийский белый | <b>0261/32-500</b> | 2СКА000230A0431 | 1 |
| Серый            | <b>0261/33-500</b> | 2СКА000230A0432 | 1 |

- 1) Соблюдайте указания производителей кабелей и устройств, касающиеся максимальной длины HDMI-кабеля.