Zenit

Телевизионные розетки

Изделие	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	**Розетка TV-R/SAT, проходная** Розетка TV-R/SAT двойная, проходная Для проходных/последовательных схем («шлейф»). Выходные разъёмы (C1/C2): штекер IEC диам. 9,52 мм/гнездо IEC диам. 9,52 мм. Диапазон частот (I/O/C1/C2): 5–2400 МГц/5–2400 МГц/5–2400 МГц. Базовые потери (FM/TV/SAT): 10,0 ±1,0 дБ/10,0 ±1,0 дБ/12,0 ±2,0 дБ. Потери на разветвлении (FM/TV/SAT): 2,5 ±0,5/2,5 ±0,7/3,0 ±1,0. Направленность (FM/TV/SAT): >20/>12/>5. Изоляция (FM/TV/SAT): >45/>30/>28. Обратные потери (VR/FM/TV/SAT): >13/>13/>12/>12. Путь по постоянному току (В пост. тока/мА/Tono): макс. 24/макс. 500/22 КГц — DiSEqC. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Накладки: арт. N2250.1 xx.		
	8151.8	2CLA815180A1001	10
	**Накладка для розетки TV-R/SAT, 2-модульная - 2M** Накладка для телевизионной розетки: арт. 8151.3, 8150.7 и 8150.8.		
Белый	**N2250.1 BL**	2CLA225010N1101	20
Серебристый	**N2250.1 PL**	2CLA225010N1301	20
Антрацит	**N2250.1 AN**	2CLA225010N1801	20
Шампань	**N2250.1 CV**	2CLA225010N1901	20
	**Розетка TV/R/SAT, оконечная** Розетка TV/R/SAT тройная, оконечная. Оконечная для проходных/последовательных схем («шлейф») с проходными розетками. Подключение: винтовая клемма и обжимная планка. Выходные разъёмы (C1/C2/C3): штекер IEC диам. 9,52 мм/гнездо IEC диам. 9,52 мм/гнездо F-тип. Диапазон частот (I/O/C1/C2/C3): 5–2500 МГц/5–68 МГц и 125–862 МГц/87,5–108 МГц/950–2500 МГц. Базовые потери (FM/TV/SAT): 2,0 дБ/2,7 дБ/2,3 дБ. Изоляция (FM/TV/SAT): >24,3/>15/>15. Селективность (FM/TV/SAT): >15/>15/>15. Обратные потери (VR/FM/TV/SAT): >7,6/>10/>7,6/>8,2. Путь по постоянному току (В пост. тока/мА/Tono): макс. 34/макс. 500/22 КГц — DiSEqC. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Накладки: арт. N2252 xx.		
	8152.7	2CLA815270A1001	10
	**Накладка для розетки TV/R/SAT, 2-модульная - 2M** Накладка для телевизионной розетки с тремя разъёмами арт. 8152.7		
Белый	**N2252 BL**	2CLA225200N1101	20
Серебристый	**N2252 PL**	2CLA225200N1301	20
Антрацит	**N2252 AN**	2CLA225200N1801	20
Шампань	**N2252 CV**	2CLA225200N1901	20

Цвет	Артикул №	№ заказа	Упаковка/Кол-во
	**Розетка TV-R/SAT, простая/единственная, 2-модульная - 2M** Розетка TV-R/SAT, 2 разъёма, простая/единственная. Для установки в схеме «звезда» с отводным блоком или сплиттером (без оконечного резистора). Подключение: винтовая клемма и обжимная планка. Выходные разъёмы (C1/C2): штекер IEC диам. 9,52 мм/гнездо IEC диам. 9,52 мм. Диапазон частот (I/O/C1/C2): 5–2400 МГц/5–862 МГц/930–2400 МГц. Базовые потери (FM/TV/SAT): 0,2 ±0,1 дБ/1,0 ±0,5 дБ/1,2 ±0,6 дБ. Изоляция (FM/TV/SAT): >45/>14/>14. Избирательность (TV-R/SAT): >15/>15. Обратные потери (VR/FM/TV/SAT): >25/>25/>14/>10. Путь по постоянному току (В пост. тока/мА/Tono): макс. 24/макс. 500/22 КГц — DiSEqC.		
Белый	**N2251.3 BL**	2CLA225130N1101	10
Серебристый	**N2251.3 PL**	2CLA225130N1301	10
Антрацит	**N2251.3 AN**	2CLA225130N1801	10
Шампань	**N2251.3 CV**	2CLA225130N1901	10
	**Розетка TV-R/SAT, оконечная, 2-модульная - 2M** Розетка TV-R/SAT двойная, оконечная. Оконечная для проходных/последовательных схем («шлейф») с проходными розетками. Подключение: винтовая клемма и обжимная планка. Выходные разъёмы (C1/C2): штекер IEC диам. 9,52 мм/гнездо IEC диам. 9,52 мм. Диапазон частот (I/O/C1/C2): 5–2400 МГц/5–2400 МГц/5–2400 МГц. Базовые потери (FM/TV/SAT): 3,7 ±0,3 дБ/4,0 ±0,5 дБ/5,0 ±1,2 дБ. Изоляция (FM/TV/SAT): >20/>20/>14. Обратные потери (VR/FM/TV/SAT): >16/>16/>16/>9. Путь по постоянному току (В пост. тока/мА/Tono): макс. 24/макс. 500/22 КГц — DiSEqC.		
Белый	**N2251.7 BL**	2CLA225170N1101	10
Серебристый	**N2251.7 PL**	2CLA225170N1301	10
Антрацит	**N2251.7 AN**	2CLA225170N1801	10
Шампань	**N2251.7 CV**	2CLA225170N1901	10
	**Розетка TV-R/SAT, проходная, 2-модульная - 2M** Розетка TV-R/SAT двойная, проходная Для проходных/последовательных схем («шлейф»). Выходные разъёмы (C1/C2): штекер IEC диам. 9,52 мм/гнездо IEC диам. 9,52 мм. Диапазон частот (I/O/C1/C2): 5–2400 МГц/5–2400 МГц/5–2400 МГц. Базовые потери (FM/TV/SAT): 10,0 ±1,0 дБ/10,0 ±1,0 дБ/12,0 ±2,0 дБ. Потери на разветвлении (FM/TV/SAT): 2,5 ±0,5/2,5 ±0,7/3,0 ±1,0. Направленность (FM/TV/SAT): >20/>12/>5. Изоляция (FM/TV/SAT): >45/>30/>28. Обратные потери (VR/FM/TV/SAT): >13/>13/>12/>12. Путь по постоянному току (В пост. тока/мА/Tono): макс. 24/макс. 500/22 КГц — DiSEqC.		
Белый	**N2251.8 BL**	2CLA225180N1101	10
Серебристый	**N2251.8 PL**	2CLA225180N1301	10
Антрацит	**N2251.8 AN**	2CLA225180N1801	10
Шампань	**N2251.8 CV**	2CLA225180N1901	10