

# Sky Niessen

## Телевизионные розетки

Описание	Артикул	Код заказа	Упаковка/шт.
 <p><b>Розетка TV-R (без фильтра)</b> Розетка TV-R двойная, простая/единственная. Без фильтра. Для установки в схеме «звезда» с отводным блоком или сплиттером (без оконечного резистора). Подключение: винтовая клемма и обжимная планка. Выходные разъемы (C1/C2): штекер IEC диам. 9,52 мм/гнездо IEC диам. 9,52 мм. Диапазон частот (I/O/C1/C2): 5–862 МГц/5–862 МГц/5–862 МГц. Базовые потери (FM/DAB/VHF/UHF): 10,0 ±0,7 дБ/10,0 ±1,5 дБ/4,0 ±1,5 дБ/3,0 ±0,5 дБ. Изоляция (FM/TV): &gt;14/&gt;14. Обратные потери (FM/TV): &gt;18/&gt;10. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Накладки: арт. 8650.</p>	8150	2CLA815000A1001	10
 <p><b>Розетка TV-R (с фильтром)</b> Розетка TV-R двойная, простая/единственная. С фильтром. Для установки в схеме «звезда» с отводным блоком или сплиттером (без оконечного резистора). Подключение: винтовая клемма и обжимная планка. Выходные разъемы (C1/C2): штекер IEC диам. 9,52 мм/гнездо IEC диам. 9,52 мм. Диапазон частот (I/O/C1/C2): 5–862 МГц/5–862 МГц/5–862 МГц. Базовые потери (FM/DAB/VHF/UHF): 10,0 ±0,7 дБ/10,0 ±1,5 дБ/4,0 ±1,5 дБ/3,0 ±0,5 дБ. Изоляция (FM/TV): &gt;18/&gt;16. Избирательность (FM/TV): &gt;10/&gt;18. Обратные потери (R/FM/TV): &gt;18/&gt;16/&gt;18. Задержка цветности-яркости (нс): &lt;10. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Накладки: арт. 8650.</p>	8150.3	2CLA815030A1001	10
 <p><b>Розетка TV-R, проходная</b> Розетка TV-R двойная, проходная. Со 2-й по 4-ю. Для проходных/последовательных схем («шлейф»). Подключение: винтовая клемма и обжимная планка. Выходные разъемы (C1/C2): штекер IEC диам. 9,52 мм/гнездо IEC диам. 9,52 мм. Диапазон частот (I/O/C1/C2): 13–862 МГц/13–862 МГц/13–862 МГц. Базовые потери (FM/DAB/VHF/UHF): 25 ±1,5 дБ/25 ±1,5 дБ/8,0 ±0,7 дБ/8,0 ±0,7 дБ. Потери на разветвлении (FM/VHF/UHF): 2,0 ±0,3 дБ/2,0 ±0,5 дБ/2,0 ±0,5 дБ. Избирательность (FM/TV): &gt;12 дБ/&gt;9 дБ. Изоляция (FM/TV): &gt;16/&gt;15. Обратные потери (FM/TV): &gt;12/&gt;12. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Накладки: арт. 8650.</p>	8150.7	2CLA815070A1001	10

Описание	Артикул	Код заказа	Упаковка/шт.
 <p><b>Розетка TV-R/SAT оконечная</b> Розетка TV-R/SAT, 2-разъёма, простая/единственная. Для установки в схеме «звезда» с отводным блоком или сплиттером (без оконечного резистора). Подключение: винтовая клемма и обжимная планка. Выходные разъемы (C1/C2): штекер IEC диам. 9,52 мм/гнездо IEC диам. 9,52 мм. Диапазон частот (I/O/C1/C2): 5–2400 МГц/5–862 МГц/930–2400 МГц. Базовые потери (FM/TV/SAT): 0,2 ±0,1 дБ/1,0 ±0,5 дБ/1,2 ±0,6 дБ. Изоляция (FM/TV/SAT): &gt;45/&gt;14/&gt;14. Избирательность (TV-R/SAT): &gt;15/&gt;15. Обратные потери (VR/FM/TV/SAT): &gt;25/&gt;25/&gt;14/&gt;10. Путь по постоянному току (В пост. тока/мА/Топо): макс. 24/макс. 500/22 КГц — DiSEqC. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Накладки: арт. 8650.</p>	8151.3	2CLA815130A1001	10
 <p><b>Розетка TV-R/SAT оконечная</b> Розетка TV-R/SAT двойная, оконечная. Оконечная для проходных/последовательных схем («шлейф») с проходными розетками. Подключение: винтовая клемма и обжимная планка. Выходные разъемы (C1/C2): штекер IEC диам. 9,52 мм/гнездо IEC диам. 9,52 мм. Диапазон частот (I/O/C1/C2): 5–2400 МГц/5–2400 МГц/5–2400 МГц. Базовые потери (FM/TV/SAT): 3,7 ±0,3 дБ/4,0 ±0,5 дБ/5,0 ±1,2 дБ. Изоляция (FM/TV/SAT): &gt;20/&gt;20/&gt;14. Обратные потери (VR/FM/TV/SAT): &gt;16/&gt;16/&gt;16/&gt;9. Путь по постоянному току (В пост. тока/мА/Топо): макс. 24/макс. 500/22 КГц — DiSEqC. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Накладки: арт. 8650.</p>	8151.7	2CLA815170A1001	10
 <p><b>Розетка TV-R/SAT, проходная</b> Розетка TV-R/SAT двойная, проходная. Для проходных/последовательных схем («шлейф»). Выходные разъемы (C1/C2): штекер IEC диам. 9,52 мм/гнездо IEC диам. 9,52 мм. Диапазон частот (I/O/C1/C2): 5–2400 МГц/5–2400 МГц/5–2400 МГц. Базовые потери (FM/TV/SAT): 10,0 ±1,0 дБ/10,0 ±1,0 дБ/12,0 ±2,0 дБ. Потери на разветвлении (FM/TV/SAT): 2,5 ±0,5/2,5 ±0,7/3,0 ±1,0. Направленность (FM/TV/SAT): &gt;20/&gt;12/&gt;5. Изоляция (FM/TV/SAT): &gt;45/&gt;30/&gt;28. Обратные потери (VR/FM/TV/SAT): &gt;13/&gt;13/&gt;12/&gt;12. Путь по постоянному току (В пост. тока/мА/Топо): макс. 24/макс. 500/22 КГц — DiSEqC. Включено в комплектацию: монтажные лапки. Накладки: арт. 8650.</p>	8151.8	2CLA815180A1001	10



**Накладка для розетки TV-R/SAT**  
Накладка для телевизионной розетки: арт. 8150, 8150.3, 8150.7, 8151.3, 8150.7 и 8150.8.

Хром	8650 CR	2CLA865000A1401	20
Стекло чёрное	8650 CN	2CLA865000A1501	20