

# Мини-плинтусы 75 x 20 DLPlus



Упак.	Кат. №	Мини-плинтусы
20 <sup>(1)</sup>	0 300 33	<p>Длина 2,10 м Система с охватывающей крышкой Соответствуют НПБ – 246-97</p> <p>Три отделения для разделения сильных и слабых токов</p>

Упак.	Кат. №	Аксессуары
10	0 303 00	Белый Заклепка торцевая
10	0 303 01	Угол внутренний переменный
10	0 303 02	Угол внешний переменный
10	0 303 03	Угол плоский переменный
10	0 302 26	Ответвление Т-образное с перегородкой
1	0 328 05	Ответвление к напольному кабель-каналу
20	0 336 09	Накладка на стык
30	0 303 05	Держатель кабеля внутри мини-плинтуса
10	0 302 18	Ответвление Т-образное

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Oteo
10	0 314 08	<p>Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой</p> <p><b>Для монтажа вдоль плинтуса</b></p> <p>1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа</p>
5	0 314 18	<p>2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа</p>
10	0 314 09	<p><b>Для монтажа на плинтус</b></p> <p>1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа</p>

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Mosaic
10	0 303 78	<p><b>Для монтажа на профиль мини-плинтусов</b></p> <p>2 модуля<sup>(1)</sup></p>
10	0 316 11	<p><b>Для монтажа на мини-плинтусы</b></p> <p>Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикально и горизонтально</p> <p>2 модуля</p>
10	0 316 12	3 модуля
5	0 316 13	4 модуля
5	0 316 14	6 модулей
10	0 316 21	2 x 4 модуля
10	0 316 22	3 x 4 модуля
10	0 316 48	Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса
10	0 317 07	Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 0 316 11
5	0 317 08	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21 21
5	0 317 09	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22

Упак.	Кат. №	Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм)
5	0 316 94	<p><b>Для монтажа вдоль плинтуса</b></p> <p>Поставляются с разделительной перегородкой</p> <p>1 пост, горизонтальная или вертикальная установка</p>
5	0 316 95	2 пост, горизонтальная установка
5	0 316 96	3 пост, горизонтальная установка

<sup>(1)</sup> Метров в упаковке

<sup>(1)</sup> Кроме Кат. № 0 742 03 / 0 744 16

Сопротивление изоляции: гамма DLP обеспечивает сопротивление изоляции выше 5 МОм

## 1 Сечения кабелей в мм<sup>2</sup>

Сечение кабелей (мм <sup>2</sup> )	Полезное сечение изолированных проводников (мм <sup>2</sup> )	макс. d (мм)
1,5	9,7	3,5
2,5	13,9	4,2
4	18,1	4,8
6	31,2	6,3

## 2 Емкость мини-плинтусов

		Макс. сечение (мм <sup>2</sup> )	макс. d (мм)
Мини-плинтус 20 x 12,5 0 300 07		2 x 70	2 x 6,5
Мини-плинтус 20 x 12,5 0 300 08 и 0 333 01		160	10
Мини-плинтус 32 x 12,5 0 300 14/78 и 0 333 10		2 x 120	2 x 10
Мини-плинтус 32 x 12,5 0 300 15 и 0 333 11		285	2 x 10
Мини-плинтус 40 x 12,5 0 300 20		2 x 150	2 x 10
Мини-плинтус 32 x 16 0 308 04		360	13
Мини-плинтус 40 x 16 0 300 21/81		2 x 190	2 x 14
Мини-плинтус 32 x 20 0 300 17		450	17
Мини-плинтус 40 x 20 0 300 27		580	17
Мини-плинтус 60 x 20 0 301 14	③ или ①	200	12,5
	②	320	17
Мини-плинтус 75 x 20 0 300 33/85	③ или ①	290	17
	②	445	2 x 12

### Пример

#### А. Описание проводников

• 3 x 1,5<sup>2</sup>      • 3 x 2,5<sup>2</sup>

#### В. Расчет общего сечения проводников

Табл. 1


	Расчетное сечение (мм <sup>2</sup> )	Фактич. сечение (мм)
3 x 1,5 <sup>2</sup>	3 x 9,7 будет 29,10	
3 x 2,5 <sup>2</sup>	3 x 13,9 будет 41,70	
<b>ИТОГО</b>	<b>70,80</b>	<b>92,04*</b>

Заполнение на 40%. Сечение = 70,8 x 2,5 = 177 мм<sup>2</sup>

#### С. Выбор мини-плинтуса:


Табл. 2

### Монтаж розеток Mosaic для DLP







## 1 Коробки накладного монтажа Mosaic

### С адаптерами для монтажа на торце мини-плинтуса




### С держателями для монтажа вдоль мини-плинтуса



## 2 Коробки накладного монтажа Oteo

### Для установки вдоль кабель-канала



### Для установки на кабель-канал

