

Механизмы Valena™ IN'MATIC датчики движения, устройства для освещения, устройства управления рольставнями и жалюзи, выключатели с ключом-картой



7 520 70 + 7 548 84
+ 7 540 71



7 521 78 + 7 543 01



7 520 69 + 7 541 21



7 520 25 + 7 543 91



7 520 29 + 7 551 45
+ 7 543 01

Механизмы Valena In'Matic поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений. Используются с рамками и лицевыми панелями Valena Life или Valena Allure. Упакованы в профессиональную упаковку.

Упак.	Кат. №	Датчики движения
1	7 520 70	Все датчики движения совместимы с любым типом ламп Угол обнаружения 180° Дальность обнаружения 8 м Встроенная защита от перегрузки и коротких замыканий Датчик движения без нейтрали Винтовые зажимы Номинальная нагрузка по типам ламп: - Светодиодные*: от 3 до 100 Вт - Компактные люминесцентные*: от 3 до 100 Вт - Светодиодные, компактные люминесцентные, галогенные лампы с ферромагнитным или электронным балластом: от 3 до 250 ВА - Галогенные и лампы накаливания 230 В: от 3 до 250 Вт Можно подключить 2 датчика параллельно. Регулировка задержки отключения освещения от 10 с до 10 мин. Регулировка уставки уровня освещенности от 5 до 1275 люкс. Потребляемая мощность в пассивном режиме: 0,035 Вт Датчик движения с нейтралью Винтовые зажимы Номинальная нагрузка по типам ламп: - Светодиодные: от 0 до 50 Вт - Компактные люминесцентные: от 0 до 50 Вт - Светодиодные, компактные люминесцентные, галогенные с ферромагнитным или электронным балластом: от 0 до 200 ВА - Люминесцентные лампы с ферромагнитным или электронным балластом: от 0 до 150 ВА - Галогенные и лампы накаливания 230 В~: от 0 до 400 Вт В цепь нельзя включать более одного датчика. Без возможности подключения кнопки дистанционного управления Регулировка задержки отключения освещения от 10 с до 10 мин Уставка освещенности регулируется от 5 до 1275 люкс Потребляемая мощность в пассивном режиме: 0,035 Вт
1	7 520 73	

* При параллельном включении двух датчиков значение минимальной нагрузки удваивается (см. техническую инструкцию).

Упак.	Кат. №	Указатель световой с датчиком движения
1	7 521 74	Винтовые зажимы Позволяет ориентироваться в темноте, служит для подсветки препятствий (пороги, ступени) Оснащен ИК-датчиком движения и светодиодной лампой Угол обнаружения 180° Дальность обнаружения 6 м Отключаемый звуковой сигнал Механизм с лицевой панелью ☐ Белый Valena Life ☒ Слоновая кость Valena Life ☐ Алюминий Valena Life ☐ Белый Valena Allure ☒ Слоновая кость Valena Allure ☐ Алюминий Valena Allure
1	7 522 74	
1	7 523 74	
1	7 521 78	
1	7 522 78	
1	7 523 78	
		Съемная лампа аварийного освещения Автоматически включается при нарушении электроснабжения Система "нажать и вытащить" позволяет легко извлечь лампу из монтажного основания и использовать ее в качестве переносного фонарика Время автономной работы: 2 ч Механизм с лицевой панелью ☐ Белый Valena Life ☒ Слоновая кость Valena Life ☐ Алюминий Valena Life
1	7 520 69	
1	7 521 69	
1	7 522 69	
		Устройства управления для жалюзи и рольставней Выключатель управления для жалюзи и рольставней 6 АХ - 250 В~ Безвинтовые зажимы Для прямого управления электродвигателем Управление жалюзи, рольставнями и тентами Кнопочный выключатель управления для жалюзи и рольставней 6 А - 250 В~ Безвинтовые зажимы Для управления через электронный блок привода мотора
1	7 520 29	
1	7 520 30	
		Выключатели с ключом-картой Выключатель электронный с ключом - картой Винтовые зажимы Для включения напряжения необходимо вставить карту в держатель Устройство отключает через 30 секунд после извлечения карты из держателя. Встроенная подсветка. Нагрузка - контактор управления с обмоткой, потребляющей не более 30 ВА Используется с картами Кат. № 0 898 06 Максимальная ширина карты 54 мм Карты в комплект не входят Ключ-карта Используется с выключателем Кат. № 7 520 25 Оснащен держателем этикеток
1	7 520 25	
1	0 898 06	