

Программа Soliroc™

механизмы управления освещением



0 778 11



0 778 25

Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.

Высокая степень влагоустойчивости и ударопрочности IK 10

Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)

Механизмы поставляются с лицевыми панелями

Упак.	Кат.№	Выключатели и переключатели 10 АХ - 250 В~ - IK 10 - IP 55
1	0 778 11	Переключатель на два направления
1	0 778 21	Промежуточный переключатель
1	0 778 12	Переключатель на два направления с подсветкой Поставляется с лампочкой Кат. № 0 676 66 (стр. 643)
1	0 778 14	Переключатель на два направления с индикацией Поставляется с лампочкой Кат. № 0 676 68 (стр. 643)
1	0 778 13	Переключатель на два направления с окошком маркировки
1	0 778 22	Выключатель двухполюсный

Автоматические ИК-выключатели IK 10 - IP 55

Реагируют на ИК-излучение

Регулировка радиуса действия лучей: от 3 до 10 м
Угол обнаружения в горизонтальной плоскости: 130°
Регулировка уровня освещенности: от 3 до 1000 люкс
Регулировка выдержки времени от 1 с до 16 мин с повтором цикла при детектировании движения
Возможность принудительного включения посредством кнопки с НЗ контактом
Встроенная защита от перегрузок и короткого замыкания

Рекомендуется устанавливать в коробке глубиной 50 мм

С нейтралью, 3-проводной монтаж, 1000 Вт

Используется для управления:

- лампами накаливания и галогенными лампами до 1000 Вт для сети 230 В~
- галогенными лампами СНН с ферромагнитным или электронным трансформатором до 500 ВА
- люминесцентными лампами 500 ВА

Может управлять вентилятором (до 100 ВА)

Без нейтрали, 2-проводной монтаж, 400 Вт

Устанавливается на место традиционного выключателя без необходимости прокладки дополнительной электропроводки

Используется для управления лампами накаливания, галогенными лампами от 40 Вт до 400 Вт для сети 230 В~ или галогенными лампами СНН с ферромагнитным или электронным трансформатором от 40 до 400 ВА

Выключатели без фиксации 6 А - 230 В~ - IK 10 - IP 55

Кнопка с переключающимся контактом НО-НЗ

Программа Soliroc™

другие функции



0 778 23



0 778 74+0 778 95

Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.

Высокая степень влагоустойчивости и ударопрочности IK 10

Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)

Механизмы поставляются с лицевыми панелями

Упак.	Кат.№	Выключатель с задержкой срабатывания - IK 10 - IP 55
1	0 778 23	Без нейтрали, 2-проводной - 1000 Вт Позволяет управлять лампами накаливания, галогенными лампами 230 В~ до 1000 Вт, люминесцентными лампами и галогенными лампами с электронным или ферромагнитным трансформатором до 400 ВА Может управлять приводом (например, вентилятора) - 250 ВА Задержка срабатывания от 25 с до 15 мин
1	0 778 74	Выключатель с ключом 2-позиционный 2 контакта НО - 6 А - 230 В Ключ извлекается только в центральном положении
1	0 778 75	Выключатель с ключом 3-х позиционный - 6 А - 230 В, ключ извлекается только в центральном положении (выкл.)

Считыватели для установки вне помещений IP 55 - IK 10

Считыватель с картой IP 55

Технические характеристики аналогичны Кат. № 0 767 02. Доступны мастер-карта Кат. № 0 767 11 и электронный пропуск пользователя Кат. № 0 767 10
Поставляется с рамкой Soliroc
Скрытый монтаж

Автономная кодовая панель с кнопкой IP 55

12/24 ~ / 100 мА
1 релейный выход для замка
1 вход кнопки для разблокировки из помещения
Открытый монтаж (стр. 640)

Считыватель с кодовой клавиатурой IP 55 и кнопкой

1 12/24 ~ / 100 мА
1 релейный выход замка
1 вход кнопки для разблокировки из помещения
1 кнопка на лицевой панели для звонка или открытия двери. Открытый монтаж (стр. 640)

Световой указатель 230 В~ - IK 10 - IP 55

Механизм со встроенными светодиодами белого цвета и откидной крышкой под маркировку (стр. 640). Два уровня мощности на выбор (0,2 Вт или 1 Вт)

Подсветка лестничная - IK 10 - IP 55

Позволяет освещать лестничные ступени и т.п. 250 В~
Поставляется в комплекте с:
- рамкой Soliroc;
- набором из 4-х заглушек для установки рамки универсальным суппортом
Механизм со встроенными светодиодами белого цвета (2 Вт) и откидной крышкой под маркировку