СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ

N4402N

NT4406

NT4413N

NT4407N
NT4408N
NT4409N
NT4410N

L4581

L4583

Артикул	ПОВОРОТНЫЕ СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ	
☐ **N4402N*** ■ **NT4402N*** ■ **L4402N***		Светорегулятор с переключателем на два направления – активная нагрузка 50-60 Вт – технология TRIAC/IGBT со встроенным предохранителем – 1 модуль.
☐ **N4406*** ■ **NT4406*** ■ **L4406***		Светорегулятор для активной нагрузки 100-500 Вт – 1 модуль.
☐ **N4581** ■ **NT4581** ■ **L4581**		Светорегулятор для активной нагрузки 450/800 Вт – 1 модуль.
☐ **N4583** ■ **L4583**		Светорегулятор для активной нагрузки 500/1000 Вт – 2 модуля.

***ПРИМЕЧАНИЕ:** при установке рамок AIR рекомендуется устанавливать новые кнопочные светорегуляторы (например L/N/NT4413N). В этом случае механизм находится в одной плоскости со стеной и рамкой, что способствует оптимальному внешнему виду.
В случае установки L/N/NT4402N и L/N/NT4406 рекомендуется использовать адаптер для монтажной коробки для удобства подключения кабеля .

Артикул	КНОПОЧНЫЕ СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ	
☐ **N4408N** ■ **NT4408N** ■ **L4408N**		Светорегулятор для активной/индуктивной нагрузки 300/600 Вт, со встроенным предохранителем – 2 модуля.
☐ **N4409N**** ■ **NT4409N**** ■ **L4409N****		Светорегулятор для активной, емкостной и индуктивной нагрузки 200/400 Вт, со встроенным предохранителем – 2 модуля.
☐ **N4410N** ■ **NT4410N** ■ **L4410N**		Светорегулятор 1-10 В с электронной защитой. 40-600 ВА, 40 мА. 2 модуля.

	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КНОПОЧНЫЙ ДИММЕР*	
☐ **N4411N** ■ **NT4411N** ■ **L4411N**		Универсальный* кнопочный диммер с настраиваемым мин. и макс. порогом для резистивной/индуктивной/емкостной нагрузки, CFL и LED, от 3 до 150/200/400 Вт для различных типов, настраиваемый таймер отключения, пресеты, электронная защита, 2 модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
***Для некоторых типов нагрузок требуется использвание диммируемых балластов. LED и CFL лампы должны быть диммируемого типа (с маркировкой «dimmable»).
****Уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя Bticino.

Нагрузки

Артикул	Тип нагрузки	Напряжение/ Частота	Напряжение	Лампа накал. и галоген.	Галоген. с ферромагн. трансформ.	Галоген. с электрон. трансформ.	Дмиммируемые комп. люминес.	Диммируемые LED	Люминес. с балластом 0-10 В
N4402N **NT4402N** **L4402N**	Активная	230 В~ 50 Hz	230 В~	60 - 500 Вт					
N4406 **NT4406** **L4406**	Активная	230 В~ 50 - 60 Hz	230 В~	100 - 500 Вт					
N4408N **NT4408N** **L4408N**	Активная Индуктивная	100 - 240 В~ 50 - 60 Hz	240 В~ 100 В~	20 - 600 Вт 20 - 300 Вт	20 - 600 ВА 20 - 300 ВА				
N4409N **NT4409N** **L4409N**	Активная Индуктивная Емкостная	100 - 240 В~ 50 - 60 Hz	240 В~ 100 В~	20 - 400 Вт 20 - 200 Вт	20 - 400 ВА 20 - 200 ВА	20 - 400 ВА 20 - 200 ВА			
N4410N **NT4410N** **L4410N**	0 - 10 В	100 - 240 В~ 50 - 60 Hz	240 В~ 100 В~						20 - 600 ВА 20 - 300 ВА
N4411N **NT4411N** **L4411N**	Универсальная	100÷240 В~ 50÷60 Hz	240 В~ 100 В~	3 ÷ 400 Вт 3 ÷ 200 Вт	3 ÷ 400 ВА 3 ÷ 200 ВА	3 ÷ 400 ВА 3 ÷ 200 ВА	3 - 150 ВА 3 - 75 ВА	3 - 150 ВА 3 - 75 ВА	
N4581 **NT4581** **L4581**	Активная	110 - 230 В~ 50 - 60 Hz	230 В~ 127 В~	50 - 800 Вт 50 - 450 Вт					
N4583 **L4583**	Активная	110 - 230 В~ 50 - 60 Hz	230 В~ 127 В~	50 - 1000 Вт 50 - 500 Вт					