

Технический паспорт продукта

Датчик движения и присутствия



Ссылочный номер

DWPM 17360 WW

Датчик движения и присутствия

для LB вставки «освещение» арт.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Назначение

- Автоматическое включение освещения в зависимости от движения источника тепла и окружающей освещённости
- Эксплуатация со вставкой для скрытой проводки для переключения или плавного регулирования освещения или с 3-проводной вставкой для дополнительной точки из LB-Management
- Потолочный монтаж, на вставку для скрытого монтажа

Характеристики

Функции непосредственно на накладке

- Расширение зоны обнаружения в комбинации с 3-проводной спутниковой вставкой
- Управление осуществляется 2- и 3-проводной вставкой для дополнительной точки, поворотной вставкой для регулирования яркости света или кнопочным переключателем
- Свет регулируется через вставку дополнительной точки, со вставкой для приглушения света
- Сброс до заводских настроек
- Заслонка для ограничения зоны обнаружения

Функции через приложение (Clever Config App)

- Установка устройства как датчик присутствия или как датчик движения
- Установка порога включения
- Отдельная установка чувствительности 3x PIR датчиков
- Регулируемая задержка выключения
- Включение или выключение
- Включение или выключение на 0,5 - 5 часов
- Предварительное оповещение о выключении
- Динамическое время запуска
- Имитация присутствия
- Сигнал тревоги
- Функция перекл. врем.
- Тест хождения
- Программирование до 16 индивидуальных значений времени переключения

В комбинации со вставкой для переключения

- Операция импульса

В комбинации со вставкой для регулирования яркости света

- Константное управление освещением
- Включение на последнем настроенном уровне яркости или на сохранённом уровне яркости для включения
- Отдельная функция
- Функция ночного света

Принадлежности:
накладная коробка арт.: PM-KAPPE, PM-KAPPE AL

Принадлежности:
защитная решетка арт.: SK 180-90 WW

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|--|
| Диапазон рабочих температур: | -5 ... +45 °C |
| Температура хранения/транспортировки: | -25 ... +70 °C |
| Размеры (Ø x В): | 103 x 66 мм |
| Высота монтажа: | 3,00 м |
| Контролируемая зона: | Ø около 20 м (высота установки 3 м) |
| Угол обзора: | 360° |
| Чувствительность: | 0, 25, 50, 75, 100 % |
| Порог яркости | |
| операция детектора движения: | около 5 ... 500 лк (и дневной режим) |
| операция датчика присутствия: | около 5 ... 1.000 лк (и дневной режим) |
| Операция короткого времени | |
| продолжительность импульса: | около 0,5 с |
| интервал импульсов: | около 3 с |
| Bluetooth | |
| радио частота: | 2,402 ... 2,480 ГГц |
| мощность передатчика: | макс. 2,5 мВт (класс 2) |
| дальность передачи: | тип. 10 м |

Цвет:
белый