

Testavit Schuki 1A / 3A

Розеточные тестеры

Розеточные тестеры Testavit Schuki 1A и 3A обязательно входят в рабочий набор каждого специалиста. С помощью определенного сочетания рабочих светодиодов они обнаруживают все опасные для жизни ошибки в розеточных подключениях, удлинителях и соединительных кабелях в электросети 230 В. Таким путем можно быстро и точно проверить все электрические соединения. Testavit Schuki 1a дополнительно оснащен функцией проверки УЗО.

Отличительные особенности прибора

- | быстрая и безопасная проверка электрических подключений
- | функция проверки УЗО (Schuki 1A)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Testavit Schuki 1A	Testavit Schuki 3A
Индикация	визуальная, светодиоды	
Рабочее напряжение	230 V, 50 Гц	
Источник питания	от проверяемого объекта	
Проверка УЗО	с помощью кнопок	нет
Номинальный ток повреждения	30 mA	нет
Класс защиты	IP 40	
Категория перенапряжения	CAT II 300 V	
Стандарт	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)	
Размеры	60 x 60 мм	
Вес	40 г	
Комплект поставки	инструкция по использованию	

