



ND-EF



Блоки аварийного питания для светодиодных светильников Navigator серии ND-EF предназначены для включения и поддержания работы светильника в случае аварийного отключения питания электросети.



степень защиты IP20



диапазон рабочих температур окружающей среды



гарантия 12 месяцев

- Никель-кадмиевый или никель-металл-гидридный аккумулятор большой емкости (до 3500 мАч) гарантирует прибору стабильную работу в аварийном режиме до 60 минут
- Диапазон подключаемой нагрузки до 40 Вт
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Подходит для аварийного питания неразборных светильников
- Обеспечивает сетевое питание 220 В в аварийном режиме
- Последовательное подключение напрямую к светодиодному драйверу
- Обеспечивает номинальный световой поток осветительного прибора в течение всего времени действия аварийного режима
- Модель EF04 поставляется в дополнительном корпусе
- Совместимость со всеми светильниками Navigator до 40 Вт

ND-EF03



ND-EF04



Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин.	Время зарядки аккумулятора, ч	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
ND-EF03	3-24	220-240	240-170	никель-кадмиевый (Ni-Cd) 12 В	2500	60	24	1/10	4650074 61028 3
ND-EF04	3-40	220-240	240-170	никель-металл-гидридный (Ni-Mh) 12 В	3500	60	24	1/10	4650074 61029 0