




Блоки аварийного питания для светодиодных светильников Navigator серии ND-EF предназначены для включения и поддержания работы светильника в случае аварийного отключения питания электросети.



- Никель-кадмиевый или никель-металл-гидридный аккумулятор большой емкости (до 3500 мАч) гарантирует прибору стабильную работу в аварийном режиме до 60 минут
- Диапазон подключаемой нагрузки до 40 Вт
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Подходит для аварийного питания неразборных светильников
- Обеспечивает сетевое питание 220 В в аварийном режиме
- Последовательное подключение напрямую к светодиодному драйверу
- Обеспечивает номинальный световой поток осветительного прибора в течение всего времени действия аварийного режима
- Модель EF04 поставляется в дополнительном корпусе
- Совместимость со всеми светильниками Navigator до 40 Вт



| Код продукта | Диапазон нагрузки, Вт | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Тип аккумулятора | Емкость аккумулятора, мАч | Аварийный режим работы, мин. | Время зарядки аккумулятора, ч | Кол-во штук в коробке | Штрихкод |
|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| ND-EF03 | 3–24 | 220–240 | 240–170 | никель-кадмиевый (Ni-Cd) 12 В | 2500 | 60 | 24 | 1/10 | 4650074 61028 3 |
| ND-EF04 | 3–40 | 220–240 | 240–170 | никель-металл-гидридный (Ni-Mh) 12 В | 3500 | 60 | 24 | 1/10 | 4650074 61029 0 |