



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Завод ЭЛЕТЕХ”

SHOP220

ПАСПОРТ

1. Светильник НСП 03-60-001 IP53
2. Светильник НСП 03-60-002 IP65

на этикетках название светильников может быть дополнено названием стекла в целях идентификации

Сделано в России



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

– Назначение	для общего освещения производственных и общественных зданий с повышенным содержанием пыли и влаги и открытых сооружений промышленного назначения в макроклиматических районах с умеренным климатом
– Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-059-00109636-2019 и соответствует:	TP TC 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 62471)
– Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
– Диапазон рабочих температур, и относительная влажность	(+1...+35)°C, 80%
– Степень защиты от воздействия окружающей среды	Светильник НСП 03-60-001 IP53 Светильник НСП 03-60-002 IP65
– Класс защиты от поражения электрическим током	II
– Способ крепления (рабочее положение)	на крюк
– Срок службы	не менее 8 лет

2. Основные технические характеристики

– Параметры питающей сети	~220В, 50 Гц
– Количество ламп в светильнике, шт х цоколь	1x E27
– Максимальная мощность лампы накаливания	60Вт

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке светильника

3. Комплектность

- светильник;
- паспорт;
- упаковка.

4. Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.
- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.
- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!
- Замену лами производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.
- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

5. Инструкция по монтажу и подготовка к работе

1. Распаковать светильник, проверить комплектность;
2. Снять рассеиватель, вывернуть сальниковую гайку, извлечь резиновый уплотнитель;

3. Накинуть на сетевые провода сальниковую гайку, пропустить провода через отверстия резинового уплотнителя, надеть на провода термостойкие трубы, прилагаемые к светильнику и присоединить провода к контактам патрона.
4. Установить резиновый уплотнитель в гнездо светильника и затянуть сальниковую гайку.
5. Повесить светильник на крюк.
6. Установить лампу и рассеиватель. Светильник готов к эксплуатации.

6. Сведения об утилизации

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-7- средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник декларирован.

Декларация № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.65358/19, срок действия с 15.08.2019г по 14.08.2024г.

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-059-00109636-2019, ТР ТС 004/2011

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Штамп магазина _____

Подпись продавца _____