

## Выключатели автоматические ВА 47-63 4,5 кА EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



**ВА 47-63 X X X EKF PROxima**

- выключатель автоматический
- обозначение серии
- количество полюсов
- номинальный ток нагрузки, А
- тип характеристики

Al/Cu IP20 ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ EAC

Автоматические выключатели ВА 47-63 4,5 кА EKF PROxima являются механическими коммутационными аппаратами, производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении и соответствуют ГОСТ Р 50345-2010. Особенностью данной серии выключателей является усовершенствованная конструкция. В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающие доступ к винтовому зажиму и служащие для опломбирования выключателей, что исключает несанкционированный доступ к проводникам. Корпус выключателей усилен дополнительными заклепками для устранения эффекта расхождения корпуса. Выключатели оборудованы удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделиями. На лицевой панели выключателей имеется цветовой индикатор состояния. Конструкция установочного зажима обеспечивает свободную установку выключателя на DIN-рейку.



ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)  
Патент на опломбировку № 57543



**Времятоковая характеристика срабатывания** – диапазон срабатывания электромагнитной защиты.



**Предельная коммутационная способность (ПКС)** – это максимальный ток короткого замыкания, который выключатель сможет отключить и остаться при этом работоспособным.

**В** – выключатель сработает между 3- и 5-кратным значениями номинального тока. Применяют в сетях с небольшим либо отсутствующим пусковым повышением тока (осветительные).

**С** – выключатель сработает между 5- и 10-кратным значениями номинального тока. Рекомендуется к установке в сетях со смешанной нагрузкой, предполагающей умеренные пусковые токи (офисные помещения).

**D** – выключатель сработает между 10- и 14-кратным значениями номинального тока. Обычно применяется для подключения электродвигателей, имеющих большие пусковые токи.



**Класс токоограничения** – ограничивает ток короткого замыкания в пределах 1/3 полупериода (2,5–6 мс).



**Номинальный ток** – базовое значение тока, в сравнении с которым происходят защитные действия выключателя по превышению тока нагрузки.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Автоматические выключатели ВА 47-63 4,5 кА EKF PROxima применяются в административных, промышленных и жилых сооружениях:

- проведение тока в нормальном режиме;
- оперативное управление участками электрических цепей;
- защита от токов перегрузки и короткого замыкания;
- в качестве основного элемента системы конечного распределения.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Момент затяжки и глубина зачистки провода на корпусе



Двухпозиционный зажим на DIN-рейку



Монолитная лицевая панель



Индикаторное окно состояния контактов



Повышенная жесткость корпуса



Панели для пломбировки клемм



Автоматическая доводка рукоятки управления



Увеличенная твердость винтов



Углубления для удобного демонтажа с DIN-рейки. Можно снять одной отверткой



Клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками



Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом

## АССОРТИМЕНТ

| Изображение                                                                         | Наименование                    | Ном. ток, А | Мощность рассеивания, Вт | Масса нетто, кг | Артикул          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     |                                 |             |                          |                 | тип В*           | тип С*            | тип D*            |
|  | BA 47-63, 1P 0,5A * EKF PROxima | 0,5         | 1                        | 0,100           | —                | mc4763-1-0.5C-pro | —                 |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 0,8A * EKF PROxima | 0,8         | 1,1                      |                 | —                | mc4763-1-0.8C-pro | —                 |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 1A * EKF PROxima   | 1           | 1,2                      |                 | mc4763-1-01B-pro | mc4763-1-01C-pro  | mc4763-1-01D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 1,6A * EKF PROxima | 1,6         | 1,3                      |                 | —                | mc4763-1-1.6C-pro | —                 |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 2A * EKF PROxima   | 2           | 1,3                      |                 | mc4763-1-02B-pro | mc4763-1-02C-pro  | mc4763-1-02D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 2,5A * EKF PROxima | 2,5         | 1,3                      |                 | —                | mc4763-1-2.5C-pro | —                 |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 3A * EKF PROxima   | 3           | 1,3                      |                 | mc4763-1-03B-pro | mc4763-1-03C-pro  | mc4763-1-03D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 4A * EKF PROxima   | 4           | 1,4                      |                 | mc4763-1-04B-pro | mc4763-1-04C-pro  | mc4763-1-04D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 5A * EKF PROxima   | 5           | 1,6                      |                 | mc4763-1-05B-pro | mc4763-1-05C-pro  | mc4763-1-05D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 6A * EKF PROxima   | 6           | 1,8                      |                 | mc4763-1-06B-pro | mc4763-1-06C-pro  | mc4763-1-06D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 8A * EKF PROxima   | 8           | 1,8                      |                 | —                | mc4763-1-08C-pro  | mc4763-1-08D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 10A * EKF PROxima  | 10          | 1,9                      |                 | mc4763-1-10B-pro | mc4763-1-10C-pro  | mc4763-1-10D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 13A * EKF PROxima  | 13          | 2,5                      |                 | —                | mc4763-1-13C-pro  | mc4763-1-13D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 16A * EKF PROxima  | 16          | 2,7                      |                 | mc4763-1-16B-pro | mc4763-1-16C-pro  | mc4763-1-16D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 20A * EKF PROxima  | 20          | 3,0                      |                 | mc4763-1-20B-pro | mc4763-1-20C-pro  | mc4763-1-20D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 25A * EKF PROxima  | 25          | 3,2                      |                 | mc4763-1-25B-pro | mc4763-1-25C-pro  | mc4763-1-25D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 32A * EKF PROxima  | 32          | 3,4                      |                 | mc4763-1-32B-pro | mc4763-1-32C-pro  | mc4763-1-32D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 40A * EKF PROxima  | 40          | 3,7                      |                 | mc4763-1-40B-pro | mc4763-1-40C-pro  | mc4763-1-40D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 50A * EKF PROxima  | 50          | 4,5                      |                 | mc4763-1-50B-pro | mc4763-1-50C-pro  | mc4763-1-50D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 1P 63A * EKF PROxima  | 63          | 5,2                      |                 | mc4763-1-63B-pro | mc4763-1-63C-pro  | mc4763-1-63D-pro  |
|  | BA 47-63, 2P 1A * EKF PROxima   | 1           | 2,4                      | 0,200           | —                | mc4763-2-01C-pro  | mc4763-2-01D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 1,6A * EKF PROxima | 1,6         | 2,4                      |                 | —                | mc4763-2-1.6C-pro | —                 |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 2A * EKF PROxima   | 2           | 2,5                      |                 | —                | mc4763-2-02C-pro  | mc4763-2-02D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 2,5A * EKF PROxima | 2,5         | 2,5                      |                 | —                | mc4763-2-2.5C-pro | mc4763-2-2.5D-pro |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 3A * EKF PROxima   | 3           | 2,6                      |                 | —                | mc4763-2-03C-pro  | mc4763-2-03D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 4A * EKF PROxima   | 4           | 2,8                      |                 | —                | mc4763-2-04C-pro  | mc4763-2-04D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 5A * EKF PROxima   | 5           | 3,2                      |                 | —                | mc4763-2-05C-pro  | mc4763-2-05D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 6A * EKF PROxima   | 6           | 3,6                      |                 | mc4763-2-06B-pro | mc4763-2-06C-pro  | mc4763-2-06D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 8A * EKF PROxima   | 8           | 3,6                      |                 | —                | mc4763-2-08C-pro  | mc4763-2-08D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 10A * EKF PROxima  | 10          | 3,9                      |                 | mc4763-2-10B-pro | mc4763-2-10C-pro  | mc4763-2-10D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 13A * EKF PROxima  | 13          | 5,3                      |                 | —                | mc4763-2-13C-pro  | mc4763-2-13D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 16A * EKF PROxima  | 16          | 5,6                      |                 | mc4763-2-16B-pro | mc4763-2-16C-pro  | mc4763-2-16D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 20A * EKF PROxima  | 20          | 6,4                      |                 | mc4763-2-20B-pro | mc4763-2-20C-pro  | mc4763-2-20D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 25A * EKF PROxima  | 25          | 6,6                      |                 | mc4763-2-25B-pro | mc4763-2-25C-pro  | mc4763-2-25D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 32A * EKF PROxima  | 32          | 7,5                      |                 | mc4763-2-32B-pro | mc4763-2-32C-pro  | mc4763-2-32D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 40A * EKF PROxima  | 40          | 8,1                      |                 | mc4763-2-40B-pro | mc4763-2-40C-pro  | mc4763-2-40D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 50A * EKF PROxima  | 50          | 9,9                      |                 | mc4763-2-50B-pro | mc4763-2-50C-pro  | mc4763-2-50D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 2P 63A * EKF PROxima  | 63          | 11,5                     |                 | mc4763-2-63B-pro | mc4763-2-63C-pro  | mc4763-2-63D-pro  |

| Изображение                                                                         | Наименование                      | Ном.<br>ток,<br>А | Мощность<br>рассеивания,<br>Вт | Масса<br>нетто,<br>кг | Артикул          |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                     |                                   |                   |                                |                       | тип В*           | тип С*            | тип D*             |
|    | BA 47-63, 3P 0,5A_ * EKF PROxima  | 0,5               | 3,6                            | 0,300                 | –                | mc4763-3-0.5C-pro | –                  |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 1A_ * EKF PROxima    | 1                 | 3,6                            |                       | –                | mc4763-3-01C-pro  | mc4763-3-01D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 1,6A_ * EKF PROxima  | 1,6               | 3,7                            |                       | –                | mc4763-3-1.6C-pro | mc4763-3-1.6D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 2A_ * EKF PROxima    | 2                 | 3,9                            |                       | –                | mc4763-3-02C-pro  | mc4763-3-02D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 2,5A_ * EKF PROxima  | 2,5               | 3,9                            |                       | –                | mc4763-3-2.5C-pro | mc4763-3-2.5D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 3A_ * EKF PROxima    | 3                 | 3,9                            |                       | –                | mc4763-3-03C-pro  | mc4763-3-03D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 3,15A_ * EKF PROxima | 3,15              | 4,0                            |                       | –                | –                 | mc4763-3-3.15D-pro |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 4A_ * EKF PROxima    | 4                 | 4,2                            |                       | –                | mc4763-3-04C-pro  | mc4763-3-04D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 5A_ * EKF PROxima    | 5                 | 4,8                            |                       | –                | mc4763-3-05C-pro  | mc4763-3-05D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 6A_ * EKF PROxima    | 6                 | 5,5                            |                       | mc4763-3-06B-pro | mc4763-3-06C-pro  | mc4763-3-06D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 6,3A_ * EKF PROxima  | 6,3               | 5,5                            |                       | –                | –                 | mc4763-3-6.3D-pro  |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 8A_ * EKF PROxima    | 8                 | 5,5                            |                       | –                | mc4763-3-08C-pro  | mc4763-3-08D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 10A_ * EKF PROxima   | 10                | 5,9                            |                       | mc4763-3-10B-pro | mc4763-3-10C-pro  | mc4763-3-10D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 12,5A_ * EKF PROxima | 12,5              | 6,5                            |                       | –                | –                 | mc4763-3-12.5D-pro |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 13A_ * EKF PROxima   | 13                | 7,8                            |                       | –                | mc4763-3-13C-pro  | mc4763-3-13D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 16A_ * EKF PROxima   | 16                | 8,1                            |                       | mc4763-3-16B-pro | mc4763-3-16C-pro  | mc4763-3-16D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 20A_ * EKF PROxima   | 20                | 9,4                            |                       | mc4763-3-20B-pro | mc4763-3-20C-pro  | mc4763-3-20D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 25A_ * EKF PROxima   | 25                | 9,8                            |                       | mc4763-3-25B-pro | mc4763-3-25C-pro  | mc4763-3-25D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 31,5A_ * EKF PROxima | 31,5              | 10,1                           |                       | –                | –                 | mc4763-3-31.5D-pro |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 32A_ * EKF PROxima   | 32                | 11,2                           |                       | mc4763-3-32B-pro | mc4763-3-32C-pro  | mc4763-3-32D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 40A_ * EKF PROxima   | 40                | 12,1                           |                       | mc4763-3-40B-pro | mc4763-3-40C-pro  | mc4763-3-40D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 50A_ * EKF PROxima   | 50                | 14,9                           |                       | mc4763-3-50B-pro | mc4763-3-50C-pro  | mc4763-3-50D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 3P 63A_ * EKF PROxima   | 63                | 17,2                           |                       | mc4763-3-63B-pro | mc4763-3-63C-pro  | mc4763-3-63D-pro   |
|  | BA 47-63, 4P 0,5A_ * EKF PROxima  | 0,5               | 3,0                            | 0,400                 | –                | mc4763-4-0.5C-pro | –                  |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 1A_ * EKF PROxima    | 1                 | 4,8                            |                       | –                | mc4763-4-01C-pro  | mc4763-4-01D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 1,6A_ * EKF PROxima  | 1,6               | 5,0                            |                       | –                | mc4763-4-1.6C-pro | –                  |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 2A_ * EKF PROxima    | 2                 | 5,2                            |                       | –                | mc4763-4-02C-pro  | mc4763-4-02D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 2,5A_ * EKF PROxima  | 2,5               | 5,2                            |                       | –                | mc4763-4-2.5C-pro | –                  |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 3A_ * EKF PROxima    | 3                 | 5,2                            |                       | –                | mc4763-4-03C-pro  | mc4763-4-03D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 4A_ * EKF PROxima    | 4                 | 5,6                            |                       | –                | mc4763-4-04C-pro  | mc4763-4-04D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 5A_ * EKF PROxima    | 5                 | 6,4                            |                       | –                | mc4763-4-05C-pro  | mc4763-4-05D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 6A_ * EKF PROxima    | 6                 | 7,2                            |                       | –                | mc4763-4-06C-pro  | mc4763-4-06D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 8A_ * EKF PROxima    | 8                 | 7,33                           |                       | –                | mc4763-4-08C-pro  | mc4763-4-08D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 10A_ * EKF PROxima   | 10                | 7,9                            |                       | –                | mc4763-4-10C-pro  | mc4763-4-10D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 13A_ * EKF PROxima   | 13                | 10,3                           |                       | –                | mc4763-4-13C-pro  | –                  |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 16A_ * EKF PROxima   | 16                | 11,4                           |                       | –                | mc4763-4-16C-pro  | mc4763-4-16D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 20A_ * EKF PROxima   | 20                | 13,4                           |                       | –                | mc4763-4-20C-pro  | mc4763-4-20D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 25A_ * EKF PROxima   | 25                | 13,6                           |                       | –                | mc4763-4-25C-pro  | mc4763-4-25D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 32A_ * EKF PROxima   | 32                | 13,8                           |                       | –                | mc4763-4-32C-pro  | mc4763-4-32D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 40A_ * EKF PROxima   | 40                | 15,5                           |                       | –                | mc4763-4-40C-pro  | mc4763-4-40D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 50A_ * EKF PROxima   | 50                | 20,5                           |                       | –                | mc4763-4-50C-pro  | mc4763-4-50D-pro   |
|                                                                                     | BA 47-63, 4P 63A_ * EKF PROxima   | 63                | 21,4                           |                       | –                | mc4763-4-63C-pro  | mc4763-4-63D-pro   |