

Выключатели-разъединители DX³-IS

на токи от 20 А до 125 А



4 065 27



4 065 44



4 064 06



4 064 59



4 064 81

Монтаж на рейке DIN EN 60715
 Двойные отключающие контакты
 Индикация состояния контактов

Упак.	Кат. №	Выключатели-разъединители с возможностью дистанционного управления
		Категория применения AC 23 А в соответствии с EN 60947-3 Рычаг красного цвета Дистанционное управление с помощью соответствующего дополнительного оборудования (стр. 186) Возможно использование электродвигательных приводов для аппаратов до 63 А (2 или 4 модуля) Визуальная индикация фактического состояния контактов: - закрытое положение или неисправность (красный индикатор - I) - открытое положение (зеленый индикатор) на рычаге В случае неисправности при открытии, красный индикатор положения указывает на неисправный полюс, а рычаг находится в центральном положении
		Двухполюсные - 400 В ~ Номинальный ток I _n , А Число модулей
1	4 065 27	40 2
1	4 065 28	63 2
		Четырехполюсные - 400 В ~ Номинальный ток I _n , А Число модулей
1	4 065 43	40 4
1	4 065 44	63 4

Упак.	Кат. №	Выключатели-разъединители
		Категория применения AC 22 А в соответствии с EN 60947-3 Рычаг серого цвета Возможно использование одного вспомогательного контакта DX ³
		Однополюсные - 250 В ~ Номинальный ток I _n , А Число модулей
10	4 064 01	20 1
10	4 064 03	32 1
10	4 064 12	63 1
10	4 064 23	100 1
		Однополюсные с индикатором - 250 В ~ Поставляются с лампой
10	4 064 04	20 1
10	4 064 06	32 1
		Двухполюсные - 400 В ~ Номинальный ток I _n , А Число модулей
10	4 064 32	20 1
10	4 064 34	32 1
5	4 064 41	63 2
5	4 064 49	100 2
5	4 064 50	125 2
		Двухполюсные с индикатором - 250 В ~ Поставляются с лампой
10	4 064 36	20 1
10	4 064 38	32 1
		Трехполюсные - 400 В ~ Номинальный ток I _n , А Число модулей
5	4 064 57	20 2
5	4 064 59	32 2
1	4 064 61	60 3
1	4 064 69	100 3
1	4 064 70	125 3
		Четырехполюсные - 400 В ~ Номинальный ток I _n , А Число модулей
5	4 064 77	20 2
5	4 064 79	32 2
1	4 064 81	63 4
1	4 064 89	100 4
1	4 064 90	125 4