



ND-EF



Блоки аварийного питания для светодиодных светильников Navigator серии ND-EF09/10 предназначены для включения и поддержания работы светильника в случае аварийного отключения питания электросети.



- Литий-железо-фосфатный аккумулятор большой емкости гарантирует прибору стабильную работу в аварийном режиме до 60 минут.
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора продлевает срок его службы.
- Влагозащищенный корпус выполнен из негорючего пластика.
- БАП обеспечивает номинальный световой поток осветительного прибора в течение всего времени действия аварийного режима.
- Повышенная мощность 120–200 Вт.
- Возможность использования в помещениях с повышенной степенью влажности и запыленности.
- Совместим с устройством дистанционного контроля и управления аварийным освещением (УДТУ).
- Совместим с любыми светильниками TM Navigator.

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Аккумулятор	Аварийный режим работы, мин.	Время зарядки аккумулятора, ч	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-EF09	3–120	220–240	DC 180–240	LiFeP04 12,8 В 12000 мАч	60	24	1/4	4680043 14534 8
ND-EF10	3–200	220–240	DC 180–240	LiFeP04 12,8 В 24000 мАч	60	24	1/4	4680043 14535 5