



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
(ПАСПОРТ)**

**КОННЕКТОР КАБЕЛЬНЫЙ ЭРА**

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Коннекторы кабельные Эра предназначены для соединения и ответвления проводов сечением до 4 мм<sup>2</sup> в цепях переменного тока напряжением до 450В, на улице и в местах повышенной влажности.

### **! Информация о видах опасных воздействий**

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Параметр	Коннектор кабельный прямой IP68 3-Pin	Коннектор кабельный прямой IP68 5-Pin	Коннектор кабельный T-образный IP68 3-Pin	Коннектор кабельный T-образный IP68 5-Pin
Номинальное напряжение переменного тока, В	450			
Максимальный ток, А	32			
Количество контактов	3	5	3	5
Сечение подключаемого провода, мм <sup>2</sup>	0.5-4	0.5-2.5	0.5-2.5	0.5-2.5
Степень защиты	IP 68			
Внешний диаметр используемого кабеля, мм	4-6	4-6	4-6	4-6
Материал контактной группы	Латунь с гальваническим покрытием			
Материал зажимных винтов	Сталь			
Материал корпуса	РА66			
Температура эксплуатации	От минус 25С до плюс 40С			

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Коннекторы кабельные ЭРА поставляются в й упаковке по 1, 10 и 100шт. На групповую упаковку выдается 1 паспорт.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ



Монтаж изделия должен проводить квалифицированный специалист с соответствующей группой допуска по электробезопасности и соблюдением требований нормативно-технической документации.

- Запрещается монтаж и эксплуатация коннекторов кабельных, имеющих какие либо механические повреждения корпуса.
- Монтаж изделий осуществлять только при отключенном электропитании.

Для монтажа коннектора необходимо:

- снять необходимое количество изоляции с проводника,
- раскрутить гермовводы коннектора,
- продеть провода через гермовводы,
- закрепить провода в клеммнике коннектора,
- закрутить гермовводы.

## 5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

## 6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	КОННЕКТОР КАБЕЛЬНЫЙ
Тип изделия	Коннектор
Модель изделия	Коннектор кабельный прямой IP68 3-Pin(NO-224-18), Коннектор кабельный прямой IP68 5-Pin (NO-224-19), Коннектор кабельный Т-образный IP68 3-Pin(NO-224-20), Коннектор кабельный Т-образный IP68 5-Pin(NO-224-21)
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Дата изготовления:	

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

