



# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)**

## **КОННЕКТОР КАБЕЛЬНЫЙ ЭРА**

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Коннекторы кабельные Эра предназначены для соединения и ответвления проводов сечением до 4 мм<sup>2</sup> в цепях переменного тока напряжением до 450В, на улице и в местах повышенной влажности.

### ! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

| Параметр                                       | Коннектор кабельный прямой IP68 3-Pin | Коннектор кабельный прямой IP68 5-Pin | Коннектор кабельный Т-образный IP68 3-Pin | Коннектор кабельный Т-образный IP68 5-Pin |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Номинальное напряжение переменного тока, В     | 450                                   |                                       |                                           |                                           |
| Максимальный ток, А                            | 32                                    |                                       |                                           |                                           |
| Количество контактов                           | 3                                     | 5                                     | 3                                         | 5                                         |
| Сечение подключаемого провода, мм <sup>2</sup> | 0.5-4                                 | 0.5-2.5                               | 0.5-2.5                                   | 0.5-2.5                                   |
| Степень защиты                                 | IP 68                                 |                                       |                                           |                                           |
| Внешний диаметр используемого кабеля, мм       | 4-6                                   | 4-6                                   | 4-6                                       | 4-6                                       |
| Материал контактной группы                     | Латунь с гальваническим покрытием     |                                       |                                           |                                           |
| Материал зажимных винтов                       | Сталь                                 |                                       |                                           |                                           |
| Материал корпуса                               | РА66                                  |                                       |                                           |                                           |
| Температура эксплуатации                       | От минус 25С до плюс 40С              |                                       |                                           |                                           |

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Коннекторы кабельные ЭРА поставляются в й упаковке по 1, 10 и 100шт. На групповую упаковку выдается 1 паспорт.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ



Монтаж изделия должен проводить квалифицированный специалист с соответствующей группой допуска по электробезопасности и соблюдением требований нормативно-технической документации.

- Запрещается монтаж и эксплуатация коннекторов кабельных, имеющих какие либо механические повреждения корпуса.
- Монтаж изделий осуществлять только при отключенном электропитании.

Для монтажа коннектора необходимо:

- снять необходимое количество изоляции с проводника,
- раскрутить гермовводы коннектора,
- продеть провода через гермовводы,
- закрепить провода в клеммнике коннектора,
- закрутить гермовводы.

## 5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

## 6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

|                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование изделия:               | КОННЕКТОР КАБЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                                                                             |
| Тип изделия                         | Коннектор                                                                                                                                                                                                       |
| Модель изделия                      | Коннектор кабельный прямой IP68 3-Pin(NO-224-18), Коннектор кабельный прямой IP68 5-Pin (NO-224-19), Коннектор кабельный Т-образный IP68 3-Pin(NO-224-20), Коннектор кабельный Т-образный IP68 5-Pin(NO-224-21) |
| Товарный знак                       | «ЭРА»                                                                                                                                                                                                           |
| Страна изготовитель                 | Китай                                                                                                                                                                                                           |
| Наименование изготовителя           | АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД                                                                                                                                                                                 |
| Адрес изготовителя                  | КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901                                                                                                                          |
| Импортер:                           | Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.                                                                                                                          |
| Уполномоченный представитель:       | ООО «РуМета»                                                                                                                                                                                                    |
| Соответствие нормативным документам | Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»                                                                                                                   |
| Дата изготовления:                  |                                                                                                                                                                                                                 |

| Место продажи | Дата продажи | Штамп магазина и подпись продавца |
|---------------|--------------|-----------------------------------|
|               |              |                                   |

