

# EM110 EM111

## АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Перейти к продукции



Арт. 41532



Арт. 41533



Кабель с вилкой в комплекте



Наклейка «ВЫХОД» в комплекте

Светодиодные аварийные светильники **EM110** и **EM111 Feron** предназначены для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых, административно-общественных и производственных помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ:

- Постоянный и не постоянный режим работы
- Никель-кадмиевый аккумулятор
- Корпус и рассеиватель из негорючего пластика
- Наличие индикатора сети
- Наличие пожарного сертификата
- Наличие кнопки «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Накладной способ установки
- Наклейка "ВЫХОД" в комплекте поставки



Модель	Артикул	Мощность	Источник питания	Количество светодиодов	Световой поток	Степень защиты	Время перезарядки	Время автономной работы	Класс защиты	Материал корпуса	Размеры
EM110	41532	2W	AAA3.6V/ 400mAh	30LED	100 Lm	IP20	5 ч.	1 час	II	негорючий пластик	205x31x58мм
EM111	41533	2W	AAA3.6V/ 1000mAh				10 ч.	3 часа			275x55x70мм