



СВЕТИЛЬНИКИ

НСП 01-60-003 УЗ

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1 Назначение и область применения

1.1 Светильники серии НСП 01 (далее - светильники) предназначены для освещения жилых, подсобных, общественных и производственных помещений.

1.2 Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания (ЛОН) с цоколем Е27.

1.3 Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4 Светильники по способу установки являются подвесными и монтируются рассеивателем вниз.

1.5 Светильники изготавливаются по ТУ РБ 300541279.006-2002.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики светильников серии НББ 01 представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра		Значение
Номинальное напряжение, В.		230
Частота переменного тока, Гц		50
Диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации, °С		-45... +40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75		II
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015		IP44
Тип цоколя		E27
Габаритные размеры (l×h×b), мм не более	НСП 01-60-003 УЗ	155×155×250
Масса, кг не более	НСП 01-60-003 УЗ (рассеиватель пластик)	0,16
	НСП 01-60-003 УЗ (рассеиватель стекло)	0,55
Мощность лампы накаливания, Вт не более		60
Сечение подключаемых проводников, мм ²		0,75...2,5

3 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе - 1 шт.

Руководство по эксплуатации. Паспорт - 1 шт.

4 Подготовка к работе

Вывернуть рассеиватель. Отсоединить от кронштейна керамический патрон. Провести через втулку и отверстия в корпусе питающие провода. Подключить питающие провода к патрону согласно маркировке LN. Закрепить патрон на кронштейн. Смонтировать (подвесить) светильник в месте установки за подвес. Установить лампу накаливания. Установить рассеиватель.

5 Техническое обслуживание

При замене лампы следует проверять прочность закрепления патрона, состояние мест присоединения проводов, состояние рассеивателя, состояние уплотнительных элементов. Чистку деталей светильника производить мягкой ветошью.

6 Требование безопасности при эксплуатации и монтаже

Работы связанные с монтажом и техническим обслуживанием, производить только при отключенной питающей сети. Установка светильника должна производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

ВНИМАНИЕ!

Светильник с разбитым или треснувшим стеклянным плафоном, поврежденными уплотнительными элементами и другими механическими повреждениями эксплуатировать запрещено.

7 Правила транспортирования, хранения и утилизации.

Условия транспортирования светильников

Транспортирование светильников должно производиться при температуре от плюс 40°C до минус 50°C при условии защиты светильников от осадков.

Хранить светильники в упаковке в закрытых помещениях при температуре от от плюс 40°C до минус 50°C и относительной влажности 75%. При этом наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

8 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок службы не менее 10 лет.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием а так же возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Ни при каких обстоятельствах ответственность предприятия изготовителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9 Свидетельство о приемке

Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годным для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия



Заполняет торговая организация	
Наименование товара _____	

Модель _____	

Наименование организации _____	

Дата продажи _____	М.П.
Продавец (подпись) _____	

« _____ » _____ 201 г.



ЧПУП "Витебское электротехническое предприятие
"СВЕТ" Республика Беларусь 210004 г.