

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Уличный светодиодный светильник

Благодарим Вас за приобретение светильника TM Navigator!

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники светодиодные серии NOF-D торговой марки Navigator предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 85–265 В) и частотой 50/60 Гц. Светильник предназначен для освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления элементов фасадов зданий, колонных элементов, стен и межоконных пространств, ступеней и т.д. Светильник используется для наружного освещения, выпускается в исполнении УХЛ1, соответствует ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающей среды -40 °С.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	85–265
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи	>70
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	стекло
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+40
Угол светового потока	38°

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт.
Монтажный набор – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ СВЕТИЛЬНИКОВ

Параметры Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Сила тока, А	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер светильника, мм	Вес светиль- ника, г
NOF-D-W-013-01	черный	5	0,04	270	3000	68x80x100	475
NOF-D-W-013-02	серый	5	0,04	270	3000	68x80x100	475
NOF-D-W-013-03	черный	5	0,04	270	4000	68x80x100	475
NOF-D-W-013-04	серый	5	0,04	270	4000	68x80x100	475
NOF-D-W-014-01	черный	10	0,09	570	3000	68x80x160	675
NOF-D-W-014-02	серый	10	0,09	570	3000	68x80x160	675
NOF-D-W-014-03	черный	10	0,09	570	4000	68x80x160	675
NOF-D-W-014-04	серый	10	0,09	570	4000	68x80x160	675
NOF-D-W-015-01	черный	5	0,04	280	3000	68x80x100	475
NOF-D-W-015-02	серый	5	0,04	280	3000	68x80x100	475
NOF-D-W-015-03	черный	5	0,04	280	4000	68x80x100	475
NOF-D-W-015-04	серый	5	0,04	280	4000	68x80x100	475
NOF-D-W-016-01	черный	10	0,09	560	3000	68x80x160	675
NOF-D-W-016-02	серый	10	0,09	560	3000	68x80x160	675
NOF-D-W-016-03	черный	10	0,09	560	4000	68x80x160	675
NOF-D-W-016-04	серый	10	0,09	560	4000	68x80x160	675

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.

- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении корпуса и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать светильник запрещено.
- В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Обесточьте сетевую кабель (трехжильный кабель с сечением от 0,5 до 2,5 мм², не входит в комплект).
- Снимите заднюю крышку корпуса светильника, открутив боковые болты с помощью шестигранного ключа (входит в комплект).
- Проденьте сетевую трехжильный кабель через гермоввод.
- Наметьте с помощью отверстий в задней крышке места крепления светильника к монтажной поверхности.
- Просверлите отверстия в монтажной поверхности и закрепите заднюю крышку светильника с помощью дюбелей и саморезов (входят в комплект).
- Подключите трехжильный кабель к клеммной колодке, в соответствии с указанной маркировкой клеммы L, $\perp$, N (Рис. 1).
- Установите светильник на заднюю крышку вместе с уплотнителем и закрепите, закрутив боковые болты.
- Включите питание.




Рис. 1

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 36 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате LSMMГГ, где первые 2 буквы обозначают код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. «XIAMEN NEEX OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», UNIT C, 3RD FLOOR, ZONGHE BUILDING, NO.215 YUENHUA ROAD, HULI DISTRICT, XIAMEN, FUJIAN PROVINCE, CHINA.

«КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламенам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.