



[Перейти к продукции](#)

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на трековый светильник для магнитного шинопровода торговой марки «ЭРА» и предназначен для руководства по подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.



**! ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДО КОНЦА ЭКСПЛУАТАЦИИ.**



**! ИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ ОПАСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ИЗДЕЛИЕ НЕ СОДЕРЖИТ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ВЕЩЕСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**



**ВНИМАНИЕ! МАГНИТНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ, ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МАГНИТНЫХ ШИНОПРОВОДОВ КОМПАНИИ ЭРА РАССЧИТАНЫ НА РАБОТУ ОТ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 48 В. ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ В МАГНИТНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ЭРА С ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 48 В. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАГНИТНЫХ ШИНОПРОВОДОВ И ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ К СЕТИ ПИТАНИЯ 220 В ~50/60 ГЦ.**

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Трековый светильник для магнитного шинопровода ЭРА (далее – трековый светильник) предназначен для использования в качестве источника света в магнитных шинопроводах с напряжением питания 48 В.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

| Наименование трекового светильника            | TRM20-1                  | TRM20-2 | TRM20-3  | TRM20-4  | TRM20-5 | TRM20-6 | TRM20-7 | TRM20-8   | TRM20-9 |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| Напряжение питания (постоянного тока), В      | 48                       |         |          |          |         |         |         |           |         |
| Потребляемая мощность, Вт                     | 10/15/20                 | 6/12    | 6/12     | 6/12     | 10      | 7/10/15 | 5       | 10/14     | 5       |
| Световой поток, лм, min                       | 750/1100/1450            | 380/600 | 550/1250 | 550/1050 | 450     | 550/800 | 380     | 1300/1600 | 380     |
| Цветовая температура, К                       | 3000, 4000               |         |          |          |         |         |         |           |         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III                      |         |          |          |         |         |         |           |         |
| Степень защиты изделия, IP                    | IP20                     |         |          |          |         |         |         |           |         |
| Относительная влажность, %, не более          | 80                       |         |          |          |         |         |         |           |         |
| Температура эксплуатации                      | от минус 20 до плюс 40 ° |         |          |          |         |         |         |           |         |
| Длина светильника в шинопроводе, см           | 30/60/90                 | 12/22   | 12/22    | 12/22    | 12      | 12      | 10      | 60/80     | 80      |
| Срок службы, часов                            | 30 000                   |         |          |          |         |         |         |           |         |

Формат наименования трекового светильника приведен на рисунке 1.

TRM20-\*\*-\*\*W\*K-B

тип    длина    мощность    цветовая температура



### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Трековый светильник, шт. .... 1
- Упаковка, комплект ..... 1
- Паспорт, экз. .... 1

### 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ! МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ, ИМЕЮЩЕГО КАКИЕ-ЛИБО МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСА.**



**ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ.**

Монтаж осуществляется путем одновременного нажатия кнопок по бокам основания трекового светильника, установки основания в желаемом месте в магнитном шинопроводе и отжатии кнопок на основании. После этого трековый светильник будет зафиксирован в магнитном шинопроводе.



**ВНИМАНИЕ! СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ, НА КОТОРУЮ РАССЧИТАН МАГНИТНЫЙ ШИНОПРОВОД.**

### 5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

### 6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

### 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

### 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



**ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ, ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ!**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трековые светильники не работают | проверить наличие напряжения питания 48 В на магнитном шинопроводе;<br>проверить правильность выбора источника питания;<br>проверить наличие подключения трековых светильников к магнитному шинопроводу;<br>убедиться в работоспособности трековых светильников. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

### 9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование изделия:               | Трековый светильник для магнитного шинопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Модель изделия                      | TRM20-1-30-10W3K-B, TRM20-1-30-10W4K-B, TRM20-1-60-15W3K-B, TRM20-1-60-15W4K-B, TRM20-1-90-20W3K-B, TRM20-1-90-20W4K-B, TRM20-2-12-6W3K-B, TRM20-2-12-6W4K-B, TRM20-2-22-12W3K-B, TRM20-2-22-12W4K-B, TRM20-3-11-6W3K-B, TRM20-3-11-6W4K-B, TRM20-3-22-12W3K-B, TRM20-3-22-12W4K-B, TRM20-4-11-6W3K-B, TRM20-4-11-6W4K-B, TRM20-4-22-12W3K-B, TRM20-4-22-12W4K-B, TRM20-5-10W3K-B, TRM20-5-10W4K-B, TRM20-6-10W3K-B, TRM20-6-10W4K-B, TRM20-6-15W3K-B, TRM20-6-15W4K-B, TRM20-6-7W3K-B, TRM20-6-7W4K-B, TRM20-7-5W3K, TRM20-7-5W4K, TRM20-8-10W3K-B, TRM20-8-10W4K-B, TRM20-8-14W3K-B, TRM20-8-14W4K-B, TRM20-9-5W3K-B, TRM20-9-5W4K-B |
| Товарный знак                       | «ЭРА»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Страна изготовитель                 | Китай                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование изготовителя           | АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Адрес изготовителя                  | КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Импортер:                           | Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Соответствие нормативным документам | Изделие соответствует требованиям:<br>ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,<br>ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,<br>ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Дата изготовления:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**EAC**

