

**СЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ, Т.М. «FERON», СЕРИИ: FN  
МОДЕЛИ: FN1204, FN1205, FN1206**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

**1. Назначение товара**

- 1.1 Светодиодные светильники предназначены для световой подсветки. Светильники применяются для световой сигнализации в барах и ресторанах, для подсветки рабочей зоны на кухне, для подсветки мебельных шкафов, кладовок и в качестве ночника.  
1.2 Светильники-кнопки являются беспроводными приборами, так как работают от батареек стандартного типоразмера (не входят в комплект).  
1.3 Светильники устанавливаются на горизонтальную или вертикальную поверхность из любого нормально воспламеняемого строительного материала.

**2. Технические характеристики\***

Модель	FN1204	FN1205	FN1206
Источник питания (не входят в комплект)	3*AAA		
Напряжение питания	4,5В		
Мощность светодиодов	2Вт	2Вт	3Вт
Источник света	1 COB led		
Сила света/световой поток	120лм		180лм
Наличие сенсора	нет		
Цветовая температура	4000-4500К (белый свет)		
Максимальное время работы	3-6 часов непрерывной работы, в зависимости от емкости установленных батареек		
Температура окружающей среды	+1°C... +40°C		
Степень защиты IP	IP40		
Класс защиты	III		
Климатическое исполнение	УХЛ4		
Размеры корпуса	Ø68*18 мм		87*87*28мм
Срок службы светодиодов	30000 часов		

\*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. маркировку на упаковке и корпусе товара)

**3. Комплектность**

- Светильник
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

**4. Применение**

- 4.1 Достаньте светильник из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации товара.  
4.2 Установите в светильник батарейки нужного типа (в комплект не входят).  
4.3 Установите светильник на плоскую вертикальную или горизонтальную поверхность.  
4.4 Включите светильник нажатием на центральную часть.

**5. Обслуживание и ремонт**

- 5.1 Светильник сделан законченным модулем и ремонту не подлежит.  
5.2 Протирку светильника от пыли производить по мере необходимости.  
5.3 Замену батареек производить по мере необходимости.  
5.4 Все работы производить при выключенном светильнике.

**6. Меры безопасности**

- 6.1 Не вскрывать корпус светильника во избежание повреждения внутренних частей светильника.  
6.2 Беречь от попадания влаги.  
6.3 Светильник не содержит опасных токоведущих частей.  
6.4 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

**7. Возможные неисправности и меры их устранения**

Признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
При включении светильник не работает	Разрядились батарейки	Проверьте работоспособность батареек и, при необходимости, осуществите замену

Если вышеперечисленные действия не помогли, обратитесь в место продажи изделия.

**8. Хранение**

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

**9. Транспортировка**

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

**10. Утилизация**

Светильник не содержит в своем составе токсичных и дорогостоящих материалов. По окончании срока эксплуатации светильник следует разобрать по типу материалов и утилизировать как бытовые отходы.

**11. Сертификация**

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

**12. Информация об изготовителе и дата производства**

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd, No. 1199, Mingguang Road, Jiangshan Town, Ningbo, China / Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., Лтд, № 1199, Мингуан Роуд, Цзян-шань Таун, Нинбо, Китай.

Дата изготовления нанесена на обложке товара в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

**13. Гарантийные обязательства**

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется на внешний вид светильника и работоспособность светодиодного модуля и электронных компонентов.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.
- Срок службы изделия 5 лет.

