Système electric

Руководство по эксплуатации

Розетки компьютерные и телефонные серии «W59»

1. Назначение и область применения

Розетки компьютерные и телефонные серии W59, предназначены для подключения устройств, работающих в различных системах передачи информации в аудио -, видео -, теле - и компьютерных сетях при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры розеток приведены в таблице 1.

Параметры	Значение					
Референс	RSI-152T-.-86	RSI-152K5E -.-86	RSI-251KK5E -.-86		RSI-251TK5E -.- 86	
Описание	телефон	компьютер	компьютер	телефон	компьютер	телефон
Количество мест	1	1	2		2	
Вид поставки	механизм	механизм	механизм		механизм	
Цвет (точка в референсе)	1 – Белый, 2 – Слоновая кость, 4 – Шампань, 5 – Матовый хром, 6 – Черный бархат, 7 – Сосна, 12 – Платина, 13 – Графит					
Номинальное напряжение, В (постоянного тока)	60					
Номинальный ток, А	0,35					
Электрическое сопротивление, МОм	500	500	500	500	500	500
Тип разъемов	RJ11 Cat.3	RJ45 Cat.5E	RJ45 Cat.5E	RJ45 Cat.5E	RJ11 Cat.3	RJ45 Cat.5E
Калибр кабеля по AWG	24-26	22-24	22-24	22-24	24-26	22-24
Контактные зажимы	Для проводов с диаметром токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм					
Степень защиты от пыли и влаги	IP20					
Климатическое исполнение	УХЛ4					

таблица 1

2.2 Электрическая схема соединений розеток представлена в таблицах 2.

Компьютер

Контакты	По стандарту T568A	По стандарту T568B
	Цвет провода	Цвет провода
1	белый/зеленый	белый/оранжевый
2	зеленый	оранжевый
3	белый/оранжевый	белый/зеленый
4	синий	синий
5	белый/синий	белый/синий
6	оранжевый	зеленый
7	белый/коричневый	белый/коричневый
8	коричневый	коричневый

Телефон


Контакты	Цвет провода
1	белый/оранжевый
2	синий
3	белый/синий
4	оранжевый

таблица 2

Internal

2.3 Габаритные размеры представлены на рисунке 1.

RSI-152T-.86, RSI-152K5E-.-86



RSI-251TK5E-.-86, RSI-251KK5E-.-86




рисунок 1

3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. При закреплении розетки в коробке нужно строго следит за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления рамок нужно заворачивать поочередно и равномерно. Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной проводке.

4. Правила и условия монтажа.

Снять крышку путём отжатия лезвием отвёртки, вставленной в паз нижней или верхней стенки накладки. Снять разъем(ы) с основания путём отжатия фиксирующей защёлки.

Зачистить кабель, удалив внешнюю изоляцию на длине 50 мм; освободить провода (рис.1).

Разместить провода (рис.2) согласно таблице подсоединения телефонных и компьютерных разъёмов (таблица 2).

Внимание: не рекомендуется расплетать витую пару более чем на 13 мм.

Закрепить провода пластиковым зажимом (зажимами) (рис. 3).

При необходимости обрезать концы проводов (рис. 4), выступающие за габариты пластикового зажима.

Установить разъем(ы) в основание путём защёлкивания фиксирующей защёлки

Закрепить основание с разъёмом (разъёмами) в монтажную коробку с помощью саморезов или распорных лапок.

Установить рамку, крышку.

5. Правила и условия хранения

Условия хранения розеток - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 ^{0}C до +40 ^{0}C и относительной влажности до 60%.

6. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

7. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

8. Правила и условия утилизации

Утилизировать как твёрдые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розеток – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы розеток – 10 лет со дня розничной продажи.

10. Свидетельство о приёмке

Internal

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 и признано годным для эксплуатации.
Месяц и год изготовления указаны на упаковке.
Штамп технического контроля изготовителя_____
Дата продажи _____ Штамп магазина_____

11. Комплект поставки

- розетка – 1 шт.
- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие
- руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие

Internal