



Механизм универсального поворотного светорегулятора для светодиодных ламп



Исполнение	№ по кат.
	MTN5134-0000

230 В пер. тока, 50 Гц
 Для активных, индуктивных и емкостных нагрузок, например, диммируемых светодиодных ламп, ламп накаливания, галогенных ламп 230 и 12 В для обмоточных или электронных трансформаторов.

Отсечка фазы по переднему и заднему фронту.

Универсальный светорегулятор автоматически распознает тип подключенной нагрузки. Не подключайте к нему одновременно нагрузки разных типов. С поворотным-нажимным выключателем на два направления.

Светодиодные лампы: 4-200 ВА (RC-нагрузки), 4-40 ВА (RL-LED-нагрузки).

Лампы накаливания: 4-400 Вт.

Галогеновые лампы: 4-400 Вт (230 В).

4-400 ВА (LV-нагрузки для диммируемых обмоточных трансформаторов).

4-400 ВА (LV-нагрузки для диммируемых электронных трансформаторов).

Нейтральный проводник не требуется.

Ввод проводов максимальным сечением до 2.5 мм².

Защита: автоматический выключатель 16 А.

Используется со следующими компонентами:

Центральная плата с рукояткой System M MTN5250-03../-04..

Центральная плата с рукояткой D-Life MTN5250-60..., Antique MTN5250-40../-41..



Механизм универсального поворотного светорегулятора



Исполнение	№ по кат.
20-420 Вт/ВА	MTN5138-0000
20-600 Вт/ВА	MTN5139-0000

230 В пер. тока, 50 Гц

Для активных, индуктивных и емкостных нагрузок, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 и 12 В для обмоточных или электронных трансформаторов.

Отсечка фазы по переднему и заднему фронту.

Универсальный светорегулятор автоматически распознает тип подключенной нагрузки.

Не подключайте к нему одновременно нагрузки разных типов.

С поворотным-нажимным выключателем на два направления.

Используется со следующими компонентами: центральная плата с поворотной рукояткой System M MTN5250-03../-04..., Antique MTN5250-40../-41..



Механизм поворотного светорегулятора для активной нагрузки



Исполнение	№ по кат.
40-400 Вт	MTN5131-0000

230 В пер. тока, 50 Гц

Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.

Отсечка фазы по переднему фронту.

С поворотным-нажимным выключателем.

Используется со следующими компонентами: центральная плата с поворотной рукояткой System M MTN5250-03../-04..., Antique MTN5250-40../-41..