

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку светодиодной ленты REXANT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемым руководством. Сохраняйте руководство на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная лента представляет собой гибкую PCB-панель, схожую с тонкой лентой, на которой размещены светодиоды. Благодаря применению светодиодов нового поколения «Chip On Board» (COB)/ SMD2835 яркость ленты значительно увеличилась, а энергопотребление снизилось.

Лента применяется для подсветки ниш, мебели, витрин ювелирных магазинов, торгового оборудования, а также для создания линейных светильников с использованием профиля. Незаменима при использовании в местах, где есть отражающая поверхность.

Следуя несложной инструкции, можно легко отрезать (в обозначенных местах) и подключить ленту нужной длины.

Монтаж ленты осуществляется вручную с помощью дополнительных аксессуаров (профиль, коннектор, контроллер, диммер) и не требует специальной квалификации.

Использование светодиодов, наиболее долговечных источников света, позволяет смонтировать ленту один раз и не беспокоиться о ремонте и замене еще долгие годы.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Прежде чем приступить к подключению, проверьте, что напряжение на выходе источника питания соответствует требуемому, чтобы избежать повреждения ленты.
- При подключении более 5 метров ленты необходимо использовать параллельное подключение, а не последовательное.
- Перед установкой очистите и обезжирьте поверхность для крепления ленты.
- Не производите монтаж ленты во включенном состоянии. Подключайте ленту к сети только после правильной установки.
- Подключайте ленту к источнику питания только после монтажа.
- При подключении светодиодной ленты важно соблюдать полярность. В противном случае она не будет светиться.
- Контакты в месте подключения должны быть хорошо закреплены и заизолированы во избежание разрыва цепи в местах соединения.
- Лента разделяется на отдельные участки только по модулю резки (маркировка в виде ножниц), посредством острых ножниц или специального ножа. В противном случае, это приведет к порче отрезанного куска.
- Для соединения отдельных участков используются коннекторы.
- Внимание! Не допускается подключение к сети ленты, которая еще находится в катушке, так как это может привести к чрезмерному нагреву изделия и его выходу из строя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Не допускается подключение ленты с поврежденной изоляцией.
- Не погружайте изделие в воду.
- Не дотрагивайтесь до рабочей ленты мокрыми руками или предметами.
- Не оставляйте работающую ленту без присмотра на длительное время.
- Данное изделие не является игрушкой. Не допускайте детей к монтажу и использованию ленты. Изделие привлекает внимание детей, поэтому его следует устанавливать вне зоны их досягаемости.

- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- В случае повреждения отдельного участка или при обнаружении повреждений поверхности ленты, необходимо вырезать поврежденный участок (строго по модулю резки и при отключенном напряжении).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предотвращение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+40°C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте изделие согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание, что изделия, производимые под ТМ REXANT, постоянно модернизируются. Компания оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы	5 лет
Степень защиты	IP20
Режим свечения	Постоянное свечение
RA	>90
Срок службы	> 30000 часов
Температурный режим использования	-40...+50 °C

Артикул (цвет)	Тип светодиодов	Напряжение питания, В	Плотность диодов /м, шт	Световой поток, Лм/м	Цвет свечения	Мощность, Вт/м	Ширина ленты, мм	Длина ленты, м	Угол рассеивания, град
147-100	COB	24	384	1100	Теплый белый (3000K)	10	8	5	180
147-101	COB	24	384	1100	Белый (4000K)	10	8	5	180
147-102	COB	24	384	1100	Холодный белый (6500K)	10	8	5	180
147-103	COB	24	720	RGB	RGB	12	10	5	180
147-104	COB	24	512	1400	Теплый белый (3000K)	14	8	5	180
147-105	COB	24	512	1400	Белый (4000K)	14	8	5	180
147-106	COB	24	512	1400	Холодный белый (6500K)	14	8	5	180

Артикул (цвет)	Тип светодиодов	Напряжение питания, В	Плотность диодов /м, шт	Световой поток, Лм/м	Цвет свечения	Мощность, Вт/м	Ширина ленты, мм	Длина ленты, м	Угол рассеивания, град
147-110	COB	24	320	900	Теплый белый (3000K)	8	8	5	180
147-111	COB	24	320	900	Белый (4000K)	8	8	5	180
147-112	COB	24	320	900	Холодный белый (6500K)	8	8	5	180
147-113 (зеленый)	COB	24	320	300	Зеленый	8	8	5	180
147-114 (красный)	COB	24	320	300	Красный	8	8	5	180
147-115 (синий)	COB	24	320	300	Синий	8	8	5	180
147-116 (оранжевый)	COB	12	320	300	Оранжевый	8	8	5	180
141-213	SMD2835	12	60	840	Теплый белый (3000K)	9,6	8	5	120
141-214	SMD2835	12	60	840	Белый (4000K)	9,6	8	5	120
141-217	SMD2835	12	60	840	Холодный белый (6500K)	9,6	8	5	120
141-218	SMD2835	12	120	1350	Теплый белый (3000K)	14,4	8	50	120
141-220	SMD2835	12	120	1350	Теплый белый (3000K)	14,4	8	5	120
141-221	SMD2835	12	120	1350	Белый (4000K)	14,4	8	5	120
141-222	SMD2835	12	120	1350	Холодный белый (6500K)	14,4	8	5	120
141-223	SMD2835	12	120	1350	Белый (4000K)	14,4	8	50	120
141-224	SMD2835	12	240	2500	Белый (4000K)	19,2	10	5	120
141-637	SMD2835	24	120	840	Теплый белый (3000K)	9,6	10	5	120
141-638	SMD2835	24	120	840	Белый (4000K)	9,6	10	5	120
141-639	SMD2835	24	120	840	Холодный белый (6500K)	9,6	10	5	120

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН _____

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

