

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ТИПА 4XXX

Руководство по эксплуатации

1 Основные сведения об изделии

1.1 Светильник трековый типа 4XXX товарного знака IEK (далее – светильник) предназначен для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением до 230 В частоты 50 Гц.

1.2 Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

1.3 Светильник применяется для основного и акцентного освещения в торговых, офисных, жилых и других помещениях.

2 Технические данные

2.1 Технические характеристики светильника приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение для светильника типа							
	4116				4117			
Артикул	LT-USB0-4116-GU10-1-K01	LT-USB0-4116-GU10-1-K02	LT-USB0-4116-GU10-1-K22	LT-USB0-4116-GU10-1-K23	LT-UCB0-4117-GU10-1-K01	LT-UCB0-4117-GU10-1-K02	LT-UCB0-4117-GU10-1-K22	LT-UCB0-4117-GU10-1-K23
Номинальное напряжение, В	230							
Номинальная частота, Гц	50							
Источник света	Светодиодная лампа (не поставляется)							
Максимальная мощность лампы, Вт	50							
Тип цоколя лампы	GU10							
Количество ламп, шт.	1							
Тип установки	Накладной				Подвесной			
Класс защиты по ГОСТ IEC 60598-1	II							
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20							
Материал патрона	Керамика							
Материал корпуса	Алюминий, акрил							
Цвет	Белый/Черный/Хром/Золото							
Масса, кг	0,145				0,162			

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение для светильника типа							
	4116				4117			
Артикул	LT-USB0-4116-GU10-1-K01	LT-USB0-4116-GU10-1-K02	LT-USB0-4116-GU10-1-K22	LT-USB0-4116-GU10-1-K23	LT-UCB0-4117-GU10-1-K01	LT-UCB0-4117-GU10-1-K02	LT-UCB0-4117-GU10-1-K22	LT-UCB0-4117-GU10-1-K23
Габаритные размеры, мм	55×100							
Длина провода подвеса, м	—				1			
Угол поворота в горизонтальной оси	360°				—			
Угол поворота в вертикальной оси	90°				—			
Тип шинпровода	Однофазный							
Температура эксплуатации, °C	От минус 20 до плюс 45							
Максимальная влажность воздуха при 25 °C, %	98							
Срок службы, ч	50000							
Гарантийный срок (со дня продажи), лет*	2							

*Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение для светильника			
	4047		4037	
	LT-USB0-4047-GX53-1-K02	LT-USB0-4047-GX53-1-K01	LT-USB0-4037-GX53-1-K02	LT-USB0-4037-GX53-1-K01
Номинальное напряжение, В	230			
Номинальная частота, Гц	50			
Источник света	Светодиодная лампа (не поставляется)			
Максимальная мощность лампы, Вт	15			
Тип цоколя лампы	GX53			
Количество ламп, шт.	1			
Тип установки	Накладной			
Класс защиты по ГОСТ IEC 60598-1	II			
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20			
Материал патрона	Пластик			
Материал корпуса	Алюминий			
Материал декоративной вставки	Пластик			

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение для светильника			
	4047		4037	
	LT-USB0-4047-GX53-1-K02	LT-USB0-4047-GX53-1-K01	LT-USB0-4037-GX53-1-K02	LT-USB0-4037-GX53-1-K01
Цвет	Черный	Белый	Черный	Белый
Масса, кг	0,175		0,18	
Габаритные размеры, мм	85×45			
Угол поворота в горизонтальной оси	360°			
Угол поворота в вертикальной оси	90°			
Тип шинопровода	Однофазный			
Температура эксплуатации, °C	От минус 20 до плюс 45			
Максимальная влажность воздуха при 25 °C, %	98			
Срок службы, ч	50000			
Гарантийный срок (со дня продажи), лет*	2			

*Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

3 Меры безопасности

ВНИМАНИЕ

Монтаж и техническое обслуживание производить только при отключённом напряжении сети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Подключать светильник к неисправному шинопроводу.

Монтаж светильника во влажных помещениях. Производить перемещение светильников вдоль шинопровода во включенном состоянии. Эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

3.1 Работы по монтажу и техническому обслуживанию светильника должен проводить квалифицированный персонал.

3.2 При эксплуатации необходимо располагать светильник вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

4 Правила монтажа и эксплуатации

4.1 Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

4.2 Монтаж и подключение светильника производить в однофазный осветительный шинопровод IEK® (арт. LT-SO0D-SPD-1-D15-K01-1; LT-SO0D-SPD-1-D15-K02-1).

4.3 Для монтажа светильника необходимо вставить адаптер светильника в шинопровод и зафиксировать поворотным рычагом, расположенном на корпусе адаптера.

ВНИМАНИЕ

Установка на шинопровод светильников, конструкция адаптера которых не соответствует конструкции шинопровода, не допускается.

4.5 Светильник ремонту не подлежит. При возникновении неисправности светильник утилизировать.

4.6 При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обращаться к продавцу или в организации.

4.7 Отработавший срок службы светильник утилизировать.

5 Обслуживание

5.1 Удаление загрязнений с поверхности изделия следует проводить мягкой слегка влажной тканью. Не использовать химические и абразивные чистящие составы.

6 Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Транспортирование светильника осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С.

6.2 Хранение светильника осуществляется в упаковке изготовителя в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности 98 % при плюс 25 °С.

6.3 Утилизацию производить путем передачи изделия в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства на территории реализации.