



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) СВЕТИЛЬНИК С РЕШЕТКОЙ ДЛЯ ЛАМП-ТЕРМОИЗЛУЧАТЕЛЕЙ С ЦОКОЛЕМ E27

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на «Светильник с решеткой для ламп-термоизлучателей с цоколем E27 ЭРА FITO-E27-SHADE» и предназначен для руководства по его подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

 **! ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДО КОНЦА ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

 **! ИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ ОПАСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ**

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230 В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник с решеткой для ламп-термоизлучателей с цоколем E27 ЭРА FITO-E27-SHADE является профессиональным устройством для локального подогрева и освещения в сфере животноводства, птицеводства и растениеводства.

Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Товар сертифицирован

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	FITO-E27-SHADE
Напряжение питания переменного тока, В	100-240
Частота сети, Гц	50/60
Потребляемая мощность, термоизлучателя Вт, не более	150
Цоколь термоизлучателя	E27
Температура эксплуатации, °C	+1...+35
Относительная влажность, %, не более	80
Диммирование	нет
Степень защиты изделия	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Цвет	черный
Габаритные размеры, мм	230x110x110

*Спектр излучения – не нормируется.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Меры безопасности

 **ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ СВЕТИЛЬНИКА ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ!**

- Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Не допускается эксплуатация в химически агрессивных и взрывоопасных средах.
- Любые работы со светильником в процессе эксплуатации, необходимо производить при отключенном питании.
- Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань.
- Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.

4.2. Монтаж и подключение

Распакуйте светильник.

- Убедитесь в отсутствии повреждений шнура питания, светильника и выключателя.
- Установите светильник с помощью подвеса непосредственно на место эксплуатации.
- Убедитесь, что сетевой выключатель на шнуре светильника находится в положении «откл.»
- Установите лампу в светильник
- Подключите вилку светильника непосредственно в розетку 220В
- Убедитесь в работоспособности изделия включив сетевой выключатель.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Держите светильник в чистоте, не допускайте оседания на него пыли, конденсата.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ

Согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

 **ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ СВЯЗАННЫЕ, С УСТРАНЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ, ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ!**

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Светильник, шт. 1
- Упаковка, комплект 1
- Руководство по эксплуатации (паспорт), экз. 1

Внимание! Лампа в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

Светильник не работает	• Проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В • Проверьте соединение светильника с сетевым шнуром
------------------------	--

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Светильник с решеткой для ламп-термоизлучателей с цоколем E27
Тип изделия	Стационарный
Модель изделия	FITO-E27-SHADE
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Импортёр:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Дата изготовления:	18.08.2022 (RC-FITO-1)

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 11.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 11.2. Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
- 11.3. Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.
- Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
- Предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
 - Наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
 - Нарушения условий эксплуатации изложенных в данном руководстве.

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца