

ООО "НордАл"
Шинопровод осветительный
Паспорт изделия

SHOP220

1. Назначение

Шинопровод осветительный (далее - ШПО) является неотъемлемой частью трековых систем освещения (далее - ТСО).

ТСО применяются для акцентного декоративного освещения в магазинах, выставочных залах, офисах, торговых помещениях и т.п. ТСО обеспечивает различные варианты освещения при изменении состава и расположения объектов, для которых оно предназначено без изменения расположения ШПО.

ШПО рассчитан на эксплуатацию в составе ТСО в сетях однофазного переменного тока 220В или трехфазного переменного тока 380В с частотой 50Гц. На ШПО монтируются светильники различного типа исполнения мощностью до 150Вт каждый.

При этом на каждом светильнике обязательно должен быть установлен универсальный адаптер с возможностью выбора фаз подключения.

2. Технические характеристики

Наименование характеристики	Единица измерения	Значения характеристики	
Номинальный ток	А	Не более 16	
Рабочее напряжение	В	220/380±20	
Частота	Гц	50	
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP	20	
Сечение фазных и нулевого проводников	мм ²	4	
Размеры проводников	мм	Ø2,25 x 4	
Мощность	кВт	3x3,7 (присоединение трех однофазных контуров)	11,1 (присоединение трехфазного контура)

3. Комплект поставки

ШПО в индивидуальной упаковке, шт.....5
Упаковка, шт.....1
Паспорт, шт.....1

4. Требования по технике безопасности

Сборку и монтаж ШПО в составе ТСО производить только при отключенном питании и при обязательном соблюдении "Правил устройств электроустановок" (ПУЭ) и "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП).

5. Правила эксплуатации

Эксплуатация шинопроводов должна осуществляться в соответствии с требованиями "Правил устройств электроустановок" (ПУЭ) и "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП).

6. Свидетельство о приемке

ШПО соответствует ТУ 3449-001-9300614X-2012 и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года с даты ввода ШПО в эксплуатацию, но не более 4-х лет с даты изготовления при обязательном соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

С вопросами и предложениями касательно качества ШПО следует обращаться в компанию ООО "НордАл" по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Пушкина, дом 45.

8. Сведения об утилизации изделия

При утилизации ШПО необходимо разобрать его на составные части с сортировкой по видам материалов, а также каталога отходов ФККО. Данные материалы подлежат сдаче в специализированные организации по приемке вторичного сырья.